

MONTERINGSVEJLEDNING

NORM-stikproppen er en monterbar Schuko-stikprop (Type F, CEE 7/4) beregnet til brug i 230V-installationer. Montering af NORM-stikproppen er en relativt enkel opgave, som de fleste kan udføre selv. Det anbefales dog altid at konsultere en professionel, hvis der er den mindste tvivl om, hvordan monteringen udføres korrekt.

FORBEREDELSE AF INSTALLATIONEN

Før man kan installere NORM stikproppen, er det vigtigt at sikre, at stikproppen passer til den specifikke stikkontakt og det apparat den skal tilsluttes. Dernæst skal man sørge for at have de nødvendige værktøjer klar i form af en skruetrækker (både flad- og stjerneskrue-trækker kan benyttes) samt et afisoleringsværktøj til ledninger.

MONTERING AF STIKPROPPEN

Selve monteringen af stikproppen kræver en smule grundlæggende elektriske færdigheder. NORM stikproppen har to runde ben til henholdsvis fase og neutral samt jordforbindelse via metalclips på siderne.

Stikproppen fastgøres korrekt på ledningen ved hjælp af skruer og fastgørelsesmekanisme inde i stikproppen. Det er vigtigt, at stikproppen sidder godt fast og ikke kan løsne sig. De elektriske forbindelser etableres ved at tilslutte de enkelte ledninger til de korrekte terminaler i stikproppen. Her er det afgørende at overholde farvekoderne for at sikre korrekt polaritet. Er man i tvivl om farvekoderne og korrekt montering af ledningerne anbefales det, at kontakte en professionel el-installatør.

Vær særligt opmærksom på:

- At afisoleringen af ledninger kun må være 6 mm. Ellers kan kobbertråde stikke ud.
- Forkert placering af ledninger, fx fase på jord.
- At stikproppen/forlængerleddet skal være samlet rigtigt.
- Om stikproppen/forlængerleddet skal være med eller uden jord.

Norm stikproppen er en Schuko stikprop og skal derfor installeres med jord.

Når installationen er færdig, skal man kontrollere, at stikproppen fungerer korrekt ved at tilslutte et apparat og teste strømforsyningen. Det anbefales også at kontrollere, at stikproppen sidder fast og ikke kan bevæge sig, samt at der ikke er synlige tegn på skader eller slid. Hvis alt ser ud til at fungere korrekt, kan man afslutte installationen og genetablere strømforsyningen.

