

## AM402EASYMAGNEK

Préamplificateurs de mât



AM 313 EASY MAGNEK · AM 283 EASY MAGNEK  
Système magnétique exclusif et breveté par EK

### DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Grande facilité d'installation grâce au système de fixation magnétique intégré
- Assemblage et pose à une main
- Compatible avec n'importe quel support ou mât sur le marché
- Facile, confortable et plus sûr pour effectuer le travail en hauteur
- Solution exclusive easy magnek et brevetée par EK
- Excellent rapport Gain / Niveau de sortie
- Faible facteur de bruit
- Tension d'alimentation 24 Volts
- Boîtier en plastique ABS, IP 23, avec couvercle autoportant et fermeture pour câbles coaxiaux
- Amplificateur pivotant pour une connexion facile

### INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLES		AM322EASYMAGNEK	AM402EASYMAGNEK	
ENTRÉE		UHF	VHF	UHF
FRÉQUENCE	MHz	470-694	47-230	470-694
GAIN	dB	32	28	40
ATTÉNUATION	dB	18		18
NIVEAU DE SORTIE (DIN 45004B)	dBμV	114		114
FACTEUR DE BRUIT	dB	<6		<2,5
TENSION D' ALIMENTATION	Vdc	24		24
PASSAGE DE COURANT		ON/OFF		ON/OFF
COURANT DE CONSOMMATION	mA	≤ 70		≤ 70

### INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
AM402EASYMAGNEK	Préamplificateur de mât LTE 5G. 2 entrées VHF/UHF. G: 28dB et 38dB / Niveau de sortie: 114dBμV.	Unité