



Comment lier/modifier une carte RFID Wallbox à votre compte myWallbox ou à un compte utilisateur ?

Vous pouvez lier une carte RFID Wallbox à un compte myWallbox et vous authentifier par RFID pour accéder à un chargeur.

L'authentification RFID **nécessite que le chargeur ait un accès Internet** afin de mettre à jour les informations sur les utilisateurs autorisés. Veuillez noter que la mise à jour des informations utilisateur après une modification des paramètres du portail myWallbox peut prendre une à deux minutes pour le chargeur.

Seuls les **super-administrateurs et les administrateurs peuvent voir et associer les cartes RFID aux comptes myWallbox**. Les utilisateurs verront uniquement des astérisques au lieu de leurs chiffres de cartes RFID respectives.

Ajouter ou modifier la carte RFID Wallbox d'un utilisateur

1. Connectez-vous au portail à l'aide de vos identifiants, ou [inscrivez-vous](#) si vous n'avez pas encore de compte.
2. Cliquez sur **Utilisateurs**.
3. Cliquez sur l'utilisateur pour lequel vous souhaitez ajouter/modifier la carte RFID Wallbox.
4. Dans l'onglet **RFID**, cliquez sur les chiffres pour les modifier. Saisissez les **17 chiffres** sur la carte RFID Wallbox de l'utilisateur.

Vous trouverez les chiffres de la carte RFID Wallbox en bas à gauche de la carte.

5. Cliquez sur **Enregistrer**. Le message « **RFID saved** » (RFID enregistré) s'affiche, vous indiquant que le numéro de la carte RFID a bien été modifié. L'utilisateur peut s'authentifier auprès du chargeur utilisant la carte enregistrée.

Ajouter ou modifier votre propre carte RFID Wallbox

1. Connectez-vous au portail à l'aide de vos identifiants, ou [inscrivez-vous](#) si vous n'avez pas encore de compte.
2. Cliquez sur l'icône **Profile** puis sur **Paramètres**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la section **RFID**.

4. Cliquez sur les chiffres pour les modifier et saisissez les **17 chiffres** de votre carte RFID Wallbox.

Vous trouverez les chiffres de la carte RFID Wallbox en bas à gauche de la carte.

5. Cliquez sur **Enregistrer**. Le message « **RFID saved** » (RFID enregistré) s'affiche, vous indiquant que le numéro de la carte RFID a bien été modifié. Votre carte RFID est maintenant associée à votre compte et vous pourrez vous authentifier auprès de votre chargeur.

Updated on 11/11/2022

Tagged: [Articles](#)



Wallbox Academy est l'endroit où vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour profiter pleinement des produits Wallbox.

Nous sommes sur les réseaux sociaux



SUPPORT ▲

Copper C
Copper S
Commander

PRODUITS & SOLUTIONS ▲

Chargeur Wallbox Pulsar
Chargeur Wallbox Pulsar Plus
Chargeur Wallbox Commander 2
Chargeur Wallbox Copper SB
Chargeur Wallbox Quasar
Accessoires Wallbox