

DMS-26

04625

DESCRIPTION

La solution "tout-en-un" parfaite pour sécuriser vos installations DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER.

CARACTÉRISTIQUES

- La solution "tout-en-un" parfaite pour sécuriser vos installations DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER
- Isolation électrique à 100 % entre toutes les entrées et toutes les sorties.
- Présence de 2 entrées DMX + 6 sorties DMX, chacune étant équipée de connecteurs à 3 et à 5 broches.
- La fonction 'booster' analyse le signal DMX entrant, et le reconstruit à partir de zéro pour qu'il soit à nouveau parfait à l'utilisation
- La fonction 'merger' mélange deux signaux DMX de différentes manières :
 - **HTP** : la valeur la plus élevée de deux canaux identiques émanant de deux signaux DMX aura priorité.
 - **Backup** : quand un signal DMX est absent sur l'entrée A, le signal DMX présent sur l'entrée B prend le relais immédiatement.
 - **Merger** : les signaux DMX en provenance de deux contrôleurs différents peuvent être combinés et envoyés via un même câble ; on peut choisir l'adresse de départ du second contrôleur (par exemple : combiner un CMX-24 et un Scanmaster sur un même câble).
- La fonction 'splitter', quant à elle, distribue les signaux DMX présents aux entrées vers les six sorties de manière identique, sorties qui sont isolées à 100 % les unes des autres : donc, si des problèmes surviennent sur la sortie 1, cela n'aura aucune influence sur les autres sorties !
- Le timing des sorties DMX peut être adapté de 23 ms à 45 ms, ce qui a pour but d'augmenter la compatibilité si l'on connecte des appareils DMX "lents" à des contrôleurs DMX "rapides".
- On peut choisir la manière dont doivent réagir les sorties si subitement, les deux entrées DMX venaient à ne plus recevoir de signal :
 - *Null* : aucun signal DMX sur les sorties
 - *Hold* : on garde les dernières valeurs DMX sur les sorties
 - *Clear* : on règle toutes les valeurs DMX à zéro sur toutes les sorties
- Configuration aisée grâce à un écran à LED de 4 caractères.



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPÉCIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental, Theatre
Général : Dimensions (cm)	48.2 x 4.4 x 15.0 cm
Général : Poids (kg)	2.92
Général : Alimentation	AC 230V, 50Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	Non
Général : Couleur	black
Général : Ecran	LED
Général : Fixation	19" rack mountable
Général : RU	Non
Général : IP rating	Non
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx maximale	Non
Connexion : entrée	3-Pin XLR, 5-Pin XLR
Connexion : sortie	3-Pin XLR, 5-Pin XLR
Connexion : XLR 3 broches	oui
Connexion : XLR 5 broches	oui
Connexion : rca	Non
Connexion : jack	Non
Connexion : speakon	Non
Connexion : Power Conn.	Non
Connexion : hdmi	Non
Connexion : midi	Non
Connexion : usb	Non
Connexion : wifi	non
Connexion : bluetooth	Non
Connexion : artnet	Non
Connexion : rdm	Non
EANCode	5420025646253
Discontinued	Non

YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.