

Poste Miro 1+N fils avec réglage et coupure d'appel



1150/351

Poste audio Miro 2 fils (1 + N) avec réglage et coupure d'appel

Poste Miro 1+N fils avec réglage et coupure d'appel

- Accepte un appel provenant de la porte palière (2 + n).
- Base en ABS blanc finition brillante pour fixation murale (chevilles et vis fournies).
- Combiné en ABS blanc finition brillante équipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie ainsi que du micro. Il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
- Une touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
- Une deuxième touche de commande.
- Réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : Fort-Moyen-Coupure
- Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
- Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.
- Dimensions (HxLxP) : 200 x 90 x 52 mm

Accessoires

- Plaque de propreté pour remplacement d'un ancien combiné : réf. 1150/51
- Kit pour pose sur table : réf. 1150/50.
- Lot de 10 touches supplémentaires avec contacts : réf. 1150/55
- Lot de 10 diodes : réf. 1131/4.
- Générateur d'appel pour sonnerie porte palière : réf. 787/2 (un seul par installation).
- Relais répéteur d'appel sortie sur contact NO/NF : réf. 788/22

Caractéristiques

Poids : 0,395kg

IF YOU LOVE YOUR BUILDING