


**BEGA****50 087.3**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich  
Wall luminaire for indoor use  
Applique pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

LED-Wandleuchte · Innenleuchte für brillantes Licht mit Kristallgläsern und Aluminiumgehäuse. Das Licht wird von der Leuchte nach oben und unten gelenkt.  
Die eingesetzte LED-Technik bietet Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

**Application**

LED wall luminaire · indoor luminaire for brilliant light with crystal glasses and aluminium luminaire housing.  
The luminaire directs the light of the lamps upwards and downwards.  
The used LED technique offers durability and optimal light output with low power consumption at the same time.

**Utilisation**

Applique à LED · luminaire d'intérieur pour lumière scintillante avec verres clairs et armature en aluminium.  
Le luminaire dirige la lumière vers le haut et vers le bas.  
La technologie à LED offre à la fois longévité, rendement lumineux optimal et faible consommation d'énergie.

**Produktbeschreibung**

Leuchte besteht aus Aluminium, Oberfläche poliert  
Kristallgläser, teilmattiert, mit Gewinde  
Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium  
2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  5 mm  
Langlöcher · Abstand 60 mm  
1 Leitungseinführung für  
Netzanschlussleitung bis  $\varnothing$  10,5 mm  
max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Anschlussklemme  $2,5^{\square}$   
mit Steckvorrichtung  
Schutzleiteranschluss  
LED-Netzteil  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
Schutzklasse I  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 1,1 kg

**Product description**

Luminaire made of aluminium, polished surface finish  
Crystal glasses, partially satin matt, with screw neck  
Reflectors made of anodised pure aluminium  
2 mounting holes  $\varnothing$  5 mm  
Elongated holes · 60 mm spacing  
1 cable entry for mains supply cable up to  $\varnothing$  10.5 mm max.  $3 \times 1.5^{\square}$   
Connecting terminal  $2.5^{\square}$  with plug connection  
Earth conductor connection  
LED power supply unit  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
Safety class I  
**CE** – Conformity mark  
Weight: 1.1 kg

**Description du produit**

Luminaire fabriqué en aluminium, finition poli  
Verres clairs, partiellement satiné mat, avec filetage  
Réflecteurs en aluminium pur anodisé  
2 trous de fixation  $\varnothing$  5 mm  
Trous oblongs · Entraxe 60 mm  
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à  $\varnothing$  10,5 mm max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Bornier  $2,5^{\square}$   
avec connecteur embrochable  
Raccordement de mise à la terre  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
Classe de protection I  
**CE** – Sigle de conformité  
Poids: 1,1 kg

**Sicherheit**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

**Safety indices**

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.  
If damage is caused by improper use or installation, the manufacturer is released from any liability.  
If the luminaire will subsequently be modified, the person responsible for the modification will be considered as manufacturer.

**Sécurité**

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.  
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.  
Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui les effectuera.

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Internetseite [www.bega.de](http://www.bega.de).

**Light technique**

Luminaire data for the light planning program DIALux for outdoor lighting, street lighting and indoor lighting as well as luminaire data in EULUMDAT- and IES-format you will find on the BEGA web page [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Technique d'éclairage**

Les données des luminaires pour le programme de calcul d'éclairage DIALUX concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site [www.bega.com](http://www.bega.com)

## Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	6,4 W
Leuchten-Anschlussleistung	8,8 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{max}} = 40\text{ °C}$

### 50 087.3

Modul-Bezeichnung	2x LED-0648/830
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 80$
Modul-Lichtstrom	870 lm
Leuchtenlichtstrom	517 lm
Leuchten-Lichtausbeute	58,7 lm/W

### 50 087.3 K4

Modul-Bezeichnung	2x LED-0648/840
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 80$
Modul-Lichtstrom	900 lm
Leuchtenlichtstrom	534 lm
Leuchten-Lichtausbeute	60,7 lm/W

## Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile!  
Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtausstrittsfläche mit den Händen.  
Netzanschlussleitung durch Montageplatte führen.  
Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial auf Montagegrund befestigen.  
Gebrauchslage "Pfeil unten" beachten.  
Silikonschläuche über Anschlussadern schieben. Schutzleiteranschluss und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen.  
Schutzleiterverbindung zwischen Leuchtengehäuse und Montageplatte mittels Steckverbindung herstellen.  
Steckerteil in Steckvorrichtung bis zum Anschlag eindrücken.  
Leuchtengehäuse über Montageplatte setzen und mit Feststellschraube befestigen.  
Gebrauchslage "Pfeil unten" beachten.

## Reinigung · Pflege

Anlage spannungsfrei schalten.  
Gläser mit Reflektoren aus Leuchtengehäuse herauserschrauben.  
Haltefedern für Reflektoren entfernen.  
Leuchte und Gläser reinigen.  
Ein gebrochenes Glas muss ersetzt werden.  
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden.  
Reflektoren mittels Haltefedern auf Gläsern befestigen.  
Gläser mit Reflektoren in Leuchtengehäuse einschrauben.

## Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.  
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.  
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen. LED-Modul demontieren.  
Rückstände von Wärmeleitpaste entfernen.  
Austausch-LED-Modul montieren.  
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.  
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.  
Leuchte schließen.

## Ersatzteile

Ersatzglas	11280210M1EG
LED-Netzteil	DEV-0211/350
LED-Modul 3000 K	LED-0648/830
LED-Modul 4000 K	LED-0648/840
Reflektor	761006

## Lamp

Module connected wattage	6,4 W
Luminaire connected wattage	8,8 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{max}} = 40\text{ °C}$

### 50 087.3

Module designation	2x LED-0648/830
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	$R_a > 80$
Module luminous flux	870 lm
Luminaire luminous flux	517 lm
Luminaire luminous efficiency	58,7 lm/W

### 50 087.3 K4

Module designation	2x LED-0648/840
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	$R_a > 80$
Module luminous flux	900 lm
Luminaire luminous flux	534 lm
Luminaire luminous efficiency	60,7 lm/W

## Installation

LED are high-quality electronic components!  
Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.  
Lead mains cable through the mounting plate.  
Fix mounting plate with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface.  
Note position of application "arrow down".  
Pull silicone sleeves over the wires, make earth connection and electrical connection to the terminals.  
Make earth connection - plug system - between mounting plate and luminaire housing.  
Push plug into coupler as far as it will go.  
Place luminaire over the mounting plate and fix it with the set screw.  
Note position of application "arrow down".

## Cleaning · Maintenance

Disconnect the electrical installation.  
Unscrew glasses with reflectors from luminaire housing.  
Remove reflector retaining springs.  
Clean luminaire and glasses.  
Defective glass must be replaced.  
Use only solvent-free cleansers.  
Attach reflectors with retaining springs to glasses.  
Screw glasses with reflectors into luminaire housing.

## Replacement of the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.  
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.  
Disconnect the system and open the luminaire.  
Disassemble LED module. Remove remainders of heatsink paste.  
Assemble LED replacement module.  
Please follow the installation instructions for the LED module.  
Defective glass must be replaced.  
Close the luminaire.

## Spares

Spare glass	11280210M1EG
LED power supply unit	DEV-0211/350
LED module 3000 K	LED-0648/830
LED module 4000 K	LED-0648/840
Reflector	761006

## Lampe

Puissance raccordée du module	6,4 W
Puissance raccordée du luminaire	8,8 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{max}} = 40\text{ °C}$

### 50 087.3

Marquage des modules	2x LED-0648/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	$R_a > 80$
Flux lumineux du module	870 lm
Flux lumineux du luminaire	517 lm
Rendement lum. d'un luminaire	58,7 lm/W

### 50 087.3 K4

Marquage des modules	2x LED-0648/840
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	$R_a > 80$
Flux lumineux du module	900 lm
Flux lumineux du luminaire	534 lm
Rendement lum. d'un luminaire	60,7 lm/W

## Installation

Les LEDs sont des composants électroniques haut de gamme! Eviter de toucher la surface de diffusion avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.  
Introduire le câble à travers de la platine de montage.  
Fixer l'armature sur la surface de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.  
Vérifier la position d'utilisation "flèche en bas".  
Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder à mise à terre et au raccordement électrique à la borne.  
Procéder à la connexion de la mise à la terre entre la platine de montage et l'armature avec la fiche.  
Enfoncer la fiche dans le connecteur embrochable jusqu'à la butée.  
Mettre l'armature sur la platine de montage et le fixer avec le vis.  
Vérifier la position d'utilisation "flèche en bas".

## Nettoyage · Entretien approprié

Débrancher l'installation.  
Dévisser les verres avec les réflecteurs de l'armature.  
Enlever les ressorts d'arrêt des réflecteurs.  
Nettoyer le luminaire et les verres.  
Un verre endommagé doit être remplacé.  
N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.  
Attacher les réflecteurs avec les ressorts d'arrêt aux verres.  
Visser les verres avec le réflecteurs dans l'armature.

## Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.  
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.  
Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.  
Démontez le module LED.  
Détacher les résidus de la pâte de conduction thermique. Installer le module LED de remplacement.  
Respecter la fiche d'utilisation du module LED.  
Un verre endommagé doit être remplacé.  
Fermer le luminaire.

## Pièces de rechange

Verre de rechange	11280210M1EG
Bloc d'alimentation LED	DEV-0211/350
Module LED 3000 K	LED-0648/830
Module LED 4000 K	LED-0648/840
Réflecteur	761006