

CONNECTEUR ETANCHE BASSE TENSION 3 ENTREES

FONCTION :	Connexion étanche auto-dénudante de fils basse tension
LES + PRODUITS :	Une simplicité de raccordement avec un gel étanche qui se répand lors du verrouillage et assure l'étanchéité. Un bon contrôle visuel de la connexion grâce à son corps transparent.
MATIERE :	Thermoplastique UL 92 V2
TENUE EN TENSION :	600 Volts
TENUE EN INTENSITE :	15 Ampères
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	850°C
AGREMENT :	ROHS



Réf. BLM	Désignation	Couleur	Section admissible	Conditionnement	
				Boîte	Carton
401 30 0	Connecteur BT étanche 3 entrées	Bleu	0,5-1,5 mm ²	50	500

Cotes en mm

Conseils d'utilisation :

- Introduire le câble sans le dénuder dans le connecteur
- Verrouiller la connexion en appuyant sur le chapeau du connecteur, le câble est simultanément auto-dénudé et bloqué dans le connecteur
- La pression sur le chapeau libère un gel étanche de protection qui assure l'anti-corrosion et l'étanchéité de la connexion
- Contrôle visuel de la connexion grâce à la transparence du connecteur

Applications :

- Courants faibles : jonctions ou dérivations de câbles de signalisation, d'alarme, d'interphone, de domotique et d'automatisme
- Télécommunications : épissure en Y de câble de réseau public ou privé