



ADAPTATEUR RJ45 MÂLE / ANTENNE TV F FEMELLE

Dédié au câblage résidentiel à paires torsadées

BALUN RJ45



DESCRIPTION

Cet adaptateur permet l'utilisation d'une prise murale RJ45 destinée à la télévision (analogique ou numérique) et de transformer le cordon coaxial en cordon "Balun".

Spécifications :

- 5 à 2400 MHz
- Très faible atténuation

Applications :

- CATV (DVB-C)
- Analogique terrestre
- Satellite (DVB-S)
- Radio (FM)
- Radio numérique (DAB)

CARACTÉRISTIQUES

Connexions : RJ45 mâle/Coax F femelle
Balun intégré

Atténuation 5-865MHz : $\leq 2\text{dB}$

Atténuation 950-2400MHz : $\leq 4\text{dB}$

Impédance d'entrée : 100 Ω

Impédance de sortie : 75 Ω

Blindage : 360°

Dimensions hors-tout : 12x40x11mm

Poids : 10,5 g

CONDITIONNEMENT

Ce produit est conditionné unitairement.

GAMME RÉSIDEN
TIELLE