



PRESENTATION

Référence produit : 590.9000 (ROUTEUR XELLIP2)

Le routeur XELLIP est un serveur d'intercommunication natif SIP qui dispose des fonctionnalités suivantes :

- Possibilité de gérer jusqu'à 20 extensions SIP (configuration, visualisation)
- Permet de gérer des appels audio et vidéo
- Configuration des règles de numérotation
- Gestion de groupes et de zones d'appels
- Possibilité de définir des groupes d'annonce avec réponse ou non vers l'appelant
- SIP Trunk : possibilité d'interconnecter le serveur avec un système SIP externe
- Configuration des extensions externes
- Intégration du protocole SNMP (*Simple Network Management Protocol*)
- Sécurisation des connexions Ethernet via le protocole 802.1X (*RADIUS*)
- Grâce à son serveur Web embarqué, il peut être configuré, suivi et exploité depuis n'importe quel navigateur




RACCORDEMENT

FR

Raccordement de l'alimentation (Fournie)

EN

Le routeur est alimenté par une alimentation externe 24VDC / 2A (Réf. 110.9100), raccordée au secteur.




Raccordement au réseau IP

Le raccordement se fait par une liaison Ethernet 10/100/1000 Mbits RJ45 classe 5e ou 6.

Le second port Ethernet (IP2) est à utiliser comme Switch IP si nécessaire. Il permet le report de la connexion IP (Connexion vers une autre centrale par exemple).

Les liaisons Ethernet ne sont pas POE




Protection contre les décharges électrostatiques

Raccorder le routeur à la terre en utilisant la cosse bleu sur le boîtier.

LED et boutons poussoirs

FR

EN



Désignation LED	Couleur	Description	Allumé	Eteint	Clignotant
FCT	LED Rouge	Indicateur de fonctionnement de la carte			Etat normal
COM	LED Jaune	Indicateur de communication en cours	Communication en cours	Etat repos	/
IP-RS	LED Verte	Indicateur de message signalisation reçu via le RS485	Réception de messages de signalisation locale en cours	Etat repos	/
RS-IP	LED Bleu	Indicateur de message signalisation reçu sur l'IP	Réception de messages de signalisation IP en cours	Etat repos	/

Désignation Elément	Description	Utilisation
BP1	Bouton multifonction	(Changement Adresse IP ou Restauration Usine)
USB	USB	Non Utilisé (Réservé Usine)
IP2	Connecteurs IP	Raccordement au réseau IP (switch)
IP1		
BP2	Reset	Provoque le redémarrage du routeur

INSTALLATION

Montage :

Le routeur et l'alimentation 24VDC / 2A se monte sur un rail DIN.



UTILISATION

FR

EN

Adresse IP du poste

Le routeur doit disposer de sa propre adresse IP sur le réseau. Cette adresse sera soit donnée par le serveur du réseau (adressage DHCP) soit configurée manuellement. Cet adressage pourra être paramétré à partir d'un PC via le serveur Web du poste.

A noter que le routeur est livré par défaut en DHCP. Si aucun serveur DHCP n'est présent, alors le routeur prend une adresse IP fixe du domaine IP4All : 169.254.xx.xx. La découverte de l'adresse IP du routeur est possible depuis l'application CastellIPSearch ou en utilisant CastelServeur. Dans le cas où la découverte de l'adresse IP du routeur n'est pas possible, un appui sur la touche "reset" du routeur en cours de fonctionnement fixe son adresse IP en 192.168.49.251.

L'accès au Serveur Web du routeur

Pour se connecter au serveur Web du routeur, il suffit d'utiliser un navigateur web tel que Firefox, Chrome ou Internet Explorer. Pour cela ouvrez votre navigateur Web à partir de n'importe quel PC du réseau et tapez : « https:// » suivi de l'adresse IP du routeur (**[https://adresse_ip_du_routeur]**). Vous serez alors directement connecté à la page Web du routeur. Vous n'aurez plus qu'à taper votre login (par défaut : castel) et votre mot de passe (par défaut : castel) pour avoir accès aux fonctions du routeur Web.

The screenshot displays the web interface for a 'Poste M-HYBIP-BOX-4L'. The top navigation bar includes 'Configuration', 'Utilisateurs', 'Données', and 'Historiques'. The left sidebar lists various configuration options such as 'Paramètres Maylis', 'Réseau Maylis', and 'SIP'. The main content area features a central image of the device with labels for 'LIGNE 1' through 'LIGNE 4' and ports like 'IP 1', 'IP 2', and 'BP2'. To the right, there are several status panels:

- Informations de l'équipement:** Nom de l'équipement: Poste M-HYBIP-BOX-4L; Ethernet; Adresse IP: 10.49.20.49; Adresse MAC: 00:0E:AF:50:02:2D.
- Etats de l'équipement:** Etat général: Normal; Connexion Superviseur: Déconnecté.
- Etat du système Maylis:** Etat du système Maylis: Fonctionnel; Etat de l'interface Maylis Audio: Non démarré; Postes Maylis: 0; Postes Maylis déclarés: 0.
- Etat du serveur SIP:** Statut: Fonctionnel; Configuration: A jour.

At the bottom left, it says '© Castel' and at the bottom right, 'Version 2.3.0 (20230110_11h21)'.

Le serveur web permet d'obtenir des informations sur le routeur et de le configurer.

Une aide en ligne accessible en cliquant sur l'icône en bas à droite des pages web permet de s'informer sur les différentes fonctions du serveur Web.

FONCTIONS

FR

EN

Fonctions « Interphonie »

- **Etat des postes** : donne une vue d'ensemble des postes et de leur état. Les postes peuvent être des postes sip Castel, des softphones, des téléphones SIP ou tout autre élément compatible avec la norme SIP
- **Configuration générale** : permet de définir le format de la numérotation, les temps d'appel, les codecs audio/vidéo par défaut...
- **Définition de postes** : permet d'ajouter, de configurer ou de supprimer un poste
- **Groupes d'appel** : permet de définir des numéros d'appel (extensions) qui permettent d'appeler simultanément plusieurs postes. Le premier poste ayant répondu établit la communication avec l'appelant tandis que les autres postes appelés cessent de sonner.
- **Zones d'appel** : les zones d'appel sont utilisées pour le débordement. Lorsqu'un poste appartient à une zone d'appel et est configuré pour déborder vers sa zone alors, sur occupation et/ou si le poste est absent, les autres postes de la zone sont appelés.
- **Groupes d'annonce** : permet de définir des numéros d'appel (extension) qui permettent d'appeler simultanément plusieurs postes et de rentrer directement en communication avec tous ces postes. Les postes appelés décrochent automatiquement et ont la possibilité ou non selon la configuration de répondre à l'appelant.

Fonctions d'interconnexion avec des « Systèmes Externes » (SIP Trunk)

- **Serveurs XellIP** : permet de lister les autres serveurs sip Castel et de définir le plan de numérotation pour répartir les appels entre ces serveurs.
- **Serveurs / Clients** : configuration des connexions SIP Trunk en tant que client ou en tant que serveur.
- **Règles** : permet de définir les règles de numérotation qui sont utilisées pour effectuer des appels vers les postes enregistrés sur les systèmes externes
- **Extensions externes** : permet d'identifier des extensions sur des serveurs externes en leur donnant un numéro local. Ces extensions sont alors utilisables lors de la configuration du débordement ou de la création de groupes d'appel.

Fonctions « Système »

- **Gestion des utilisateurs** : le serveur web permet d'octroyer, modifier ou supprimer des droits aux utilisateurs en spécifiant leurs login, mot de passe et langue d'exploitation.
- **Ethernet** : possibilité de configurer les interfaces Ethernet en Bridge lorsqu'aucune authentification auprès d'un serveur RADIUS n'est nécessaire. Il est possible de sécuriser l'accès au réseau physique via le protocole 802.1X selon les 4 méthodes disponibles : EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS ou PEAP.
- **SNMP** : le serveur intègre le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 et 2c. Il permet de répondre à des requêtes SNMP et d'envoyer des notifications (TRAPS) standard de la MIB-II à un superviseur SNMP.
- D'autres fonctions systèmes sont disponibles tel que le réglage de la date et de l'heure, l'envoi et la récupération des fichiers sur le serveur, la sauvegarde et la restauration du système...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FR

EN

Conformités aux directives européennes

- 2001/95/EC : Sécurité
- 2014/30/UE : CEM
- 2017/2102/UE : RoHS 3
- 2014/35/UE : Basse Tension

Conformités aux normes européennes

- EN 55032 : Emissions CEM
- EN 55035 : Immunité CEM
- EN 62368-1 : Sécurité des personnes – Sécurité électrique

Caractéristiques mécaniques

- Boîtier en aluminium peint noir RAL 9005
- Dimensions Boîtier : L 185 x H 105 x P 66 mm
- Montage en saillie

Caractéristiques électriques générales

- Température de stockage : -20° à +70°C
- Humidité relative < 90%
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Alimentation : 24VDC

Réseau Ethernet 10/100/1000 Mbits

- IP fixe ou DHCP
- Sécurisation des connexions Ethernet via le protocole 802.1X
- SNMP V1 et V2c

DTMF

- RFC-2833
- SIP INFO

Codec Audio

- G711 Ulaw/Alaw
- GSM
- G722

Codec Vidéo

- H264
- H263
- H263-1998



Protection de l'environnement :

Éliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.



Presentation Connection Installation Use Functions
Technical characteristics

FR

EN

PRESENTATION

Product reference: 590.9000 (ROUTEUR XELLIP2)

The XELLIP router is a native SIP intercommunication server with the following features:

- Possibility of managing up to 20 SIP extensions (configuration, display)
- Allows you to manage audio and video calls
- Configuring dialling rules
- Management of call groups and zones
- Possibility of defining announcement groups with answer or no answer to the caller
- SIP Trunk: possibility of interconnecting the server with an external SIP system
- Configuring external extensions
- SNMP (*Simple Network Management Protocol*) integration
- Secure Ethernet connections via the 802.1X protocol (*RADIUS*)
- Thanks to its on-board Web server, it can be configured, monitored and operated from any browser.




CONNECTION

FR

Power supply connection (supplied)

EN

The router is powered by an external 24VDC / 2A power supply (Ref. 110.9100), connected to the mains.




Connection to the IP network

The connection is made via a 10/100/1000 Mbits Ethernet RJ45 class 5e or 6 link.

The second Ethernet port (IP2) is used as an IP switch if required. It allows the IP connection to be carried over (e.g. connection to another control unit).

Ethernet links are not POE




Protection against electrostatic discharge

Connect the router to earth using the blue lug on the box.

LEDs and push buttons

FR

EN



LED designation	Colour	Description	On	Off	Flashing light
FCT	Red LED	Card operation indicator			Normal state
COM	Yellow LED	Communication in progress indicator	Communication in progress	Resting state	/
IP-RS	Green LED	Indicator for signalling message received via RS485	Receiving local signalling messages	Resting state	/
RS-IP	LED Blue	Signalling message received on the IP	Receiving IP signalling messages	Resting state	/

Designation Element	Description	Use
BP1	Multifunction button	(IP Address Change or Factory Restore)
USB	USB	Not used (Factory reserved)
IP2	IP connectors	Connection to the IP network (switch)
IP1		
BP2	Reset	Restarts the router

INSTALLATION

Mounting:

The router and 24VDC / 2A power supply are DIN rail mounted.



USE


Station IP address

The router must have its own IP address on the network. This address will either be given by the network server (DHCP addressing) or configured manually. This addressing can be configured from a PC via the workstation's Web server.

Note that the router is supplied with DHCP by default. If no DHCP server is present, then the router takes a fixed IP address from the IP4All domain: 169.254.xx.xx. You can find out the router's IP address using the CastelIPSearch application or CastelServeur. In the event that the router's IP address cannot be found, pressing the "reset" button on the router during operation sets its IP address to 192.168.49.251.

Access to the router's Web server

To connect to the router's web server, simply use a web browser such as Firefox, Chrome or Internet Explorer. To do this, open your web browser from any PC on the network and type: "https:///" followed by the router's IP address (**[https://adresse_ip_du_routeur]**). You will then be directly connected to the router's web page. All you have to do is type in your login (default: castel) and password (default: castel) to access the router's Web functions.




The screenshot displays the web interface for a 'Poste M-HYBIP-BOX-4L'. The interface includes a navigation menu on the left with categories like 'Configuration Maylis', 'Interphonie SIP', and 'Configuration système'. The main content area is divided into several sections:

- Caractéristiques de l'équipement:**
 - Type de poste : M-HYBIP-BOX-4L
 - Version logicielle : 2.3.0 (20230110_11h21)
 - Version matérielle : 1122
- Informations de l'équipement:**
 - Nom de l'équipement : Poste M-HYBIP-BOX-4L
 - Ethernet Adresse IP : 10.49.20.49
 - Ethernet Adresse MAC : 00:0E:AF:50:02:2D
- Etats de l'équipement:**
 - Etat général : ● Normal
 - Connexion Superviseur : ● Déconnecté
- Etat du système Maylis:**
 - Etat du système Maylis : ● Fonctionnel
 - Etat de l'interface Maylis Audio : ● Non démarré
 - Postes Maylis : 0
 - Postes Maylis déclarés : 0
- Etat du serveur SIP:**
 - Statut : ● Fonctionnel
 - Configuration : ● A jour

The interface also features a photo of the physical device with labels for 'LIGNE 1' through 'LIGNE 4', 'BP1 USB', 'IP 1', 'IP 2', and 'BP2'. The footer of the page shows '© Castel' and 'Version 2.3.0 (20230110_11h21)'.

The web server is used to obtain information about the router and to configure it.

 Online help is available by clicking on the icon in the bottom right-hand corner of web pages, providing information on the various functions of the web server.

FUNCTIONS

FR

EN

"Intercom" functions

- **Extension status** : gives an overview of the extensions and their status. Stations can be Castel sip stations, softphones, SIP telephones or any other element compatible with the SIP standard.
- **General configuration**: used to define the dialling format, call times, default audio/video codecs, etc.
- **Station definition**: used to add, configure or delete a station
- **Call groups**: allows you to define call numbers (extensions) that can be used to call several extensions simultaneously. The first extension to answer establishes the call with the caller, while the other extensions called stop ringing.
- **Calling zones**: calling zones are used for overflow. When an extension belongs to a call zone and is configured to overflow to its zone, then, if the extension is busy and/or absent, the other extensions in the zone are called.
- **Announcement groups**: allows you to define call numbers (extension) that can be used to call several extensions simultaneously and to connect directly to all these extensions. The extensions called automatically go off-hook and may or may not be able to answer the call, depending on the configuration.

Interconnection functions with "External Systems" (SIP Trunk)

- **XellIP servers** Lists other Castel sip servers and defines the numbering plan for distributing calls between these servers.
- **Servers / Clients** Configuration of SIP Trunk connections as a client or as a server.
- **Rules** Allows you to define the dialling rules used to make calls to extensions registered on external systems.
- **External extensions** Allows you to identify extensions on external servers by giving them a local number. These extensions can then be used when configuring overflow or creating call groups.

"System" functions

- **User management**: the web server lets you grant, modify or remove user rights by specifying their login, password and operating language.
- **Ethernet**: Ethernet interfaces can be configured as Bridge when authentication with a RADIUS server is not required. Access to the physical network can be secured via the 802.1X protocol using the 4 available methods: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS or PEAP.
- **SNMP**: the server incorporates SNMP (Simple Network Management Protocol) versions 1 and 2c. It can respond to SNMP requests and send standard MIB-II notifications (TRAPS) to an SNMP supervisor.
- Other system functions are available, such as setting the date and time, sending and retrieving files from the server, system backup and restore, etc.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FR

EN

Compliance with European directives

- 2001/95/EC: Safety
- 2014/30/UE: CEM
- 2017/2102/EU: RoHS 3
- 2014/35/EU: Low Voltage

Compliance with European standards

- EN 55032: EMC emissions
- EN 55035: EMC immunity
- EN 62368-1: Personal safety - Electrical safety

Mechanical characteristics

- Aluminium case painted black RAL 9005
- Case dimensions: W 185 x H 105 x D 66 mm
- Surface mounting

General electrical characteristics

- Storage temperature: -20° to +70°C
- Relative humidity < 90%.
- Operating temperature : -20°C to +50°C
- Power supply: 24VDC

10/100/1000 Mbits Ethernet network

- Fixed IP or DHCP
- Secure Ethernet connections via the 802.1X protocol
- SNMP V1 and V2c

DTMF

- RFC-2833
- SIP INFO

Audio codec

- G711 Ulaw/Alaw
- GSM
- G722

Video codec

- H264
- H263
- H263-1998

**Environmental protection:**

Dispose of this product in compliance with the environmental protection regulations.