



N° Nomenclature ERDF 37.15.364



UTILISATION

Utilisé pour la mise à la terre et en court-circuit de tous les types de coffrets et d'accessoires de branchement (y compris REMBT), des accessoires de réseaux et de tous types de tableau BT (TUR & TIPI) des postes BTA / HTA.

COMPOSITION

- Tresse 4 branches de 16 mm² conducteur cuivre, isolant silicone.
- Tresse 5 branches de 16 mm² conducteur cuivre, isolant silicone.
- 5 micro-pinces MC-296-P.
- 4 adaptateurs à fourche.
- 4 cartouches rondes.
- 4 couteaux taille 00.
- 4 couteaux taille 115.
- 4 couteaux taille 160.
- 4 bornes lisses taraudées 8mm –MC-182
- 4 bornes lisses filetéés 12mm –MC-181
- 1 clé à tube isolée 10 x 17 mm.
- 1 clé plate à oeil isolée 13 x 14 / 16x 17 mm pour démontage berceaux.
- 1 poignée de manœuvre.
- 1 mallette de rangement.

CARACTERISTIQUES

- Intensité de Court-circuit : 4 kA/ 1s.