

Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS

sectionnement tête d'installation, 16 à 125 A



4 065 27

4 065 44

4 064 06

4 064 59

4 064 81

Cotes d'encombrement **e-catalogue**
Caractéristiques techniques **p. 93**

Montage sur rail EN 60715
Coupure pleinement apparente

Emb.	Réf.	Inter-sectionneurs à déclenchement	
		Catégorie d'emploi AC 22 A et AC 23 A (AC 22 A seulement sur 125 A) suivant EN 60947-3	
		Manette rouge	
		Déclenchement à distance avec auxiliaire de commande associé	
		Acceptent les auxiliaires de commande et de signalisation (p. 114)	
		Acceptent les commandes motorisées	
		Indication visuelle de l'état réel des contacts :	
		- position fermé (voyant rouge)	
		- position ouvert (voyant vert)	
		Bipolaires 400 V\sim	
		Intensité nominale (A)	Nbre de modules
2 1	4 065 27	40	2
2 1	4 065 28	63	2
		Tétrapolaires 400 V\sim	
1	4 065 43	40	4
1	4 065 44	63	4
1	4 065 46	100	6
1	4 065 47	125	6

Emb.	Réf.	Inter-sectionneurs	
		Catégorie d'emploi AC 22 A suivant EN 60947-3	
		Manette grise	
		Contacts à double coupure	
		Acceptent 1 auxiliaire de signalisation DX ³ (CA) (p. 114)	
		Unipolaires 250 V\sim	
		Intensité nominale (A)	Nbre de modules
10	4 064 00	16	1
10	4 064 01	20	1
10	4 064 03	32	1
10	4 064 11	40	1
10	4 064 12	63	1
10	4 064 23	100	1
		Unipolaires à voyant 250 V\sim	
		Livrés avec lampe	
10	4 064 04	20	1
10	4 064 06	32	1
		Bipolaires 400 V\sim	
10	4 064 31	16	1
10	4 064 32	20	1
10	4 064 34	32	1
5	4 064 40	40	2
5	4 064 41	63	2
5	4 064 49	100	2
5	4 064 50	125	2
		Bipolaires à voyant 250 V\sim	
		Livrés avec lampe	
10	4 064 36	20	1
10	4 064 38	32	1
10	4 064 39	40	1
		Tripolaires 400 V\sim	
5	4 064 57	20	2
5	4 064 59	32	2
1	4 064 60	40	3
1	4 064 61	63	3
1	4 064 69	100	3
1	4 064 70	125	3
		Tétrapolaires 400 V\sim	
5	4 064 77	20	2
5	4 064 79	32	2
1	4 064 80	40	4
1	4 064 81	63	4
1	4 064 89	100	4
1	4 064 90	125	4

Blocs différentiels adaptables **p. 112**

Auxiliaires de commande **p. 114**
Auxiliaires de signalisation **p. 114**

Offre photovoltaïque Legrand **p. 150**



Modules de raccordement par peigne et accessoires **p. 115**

