

BARRE EN CUIVRE NU PCB



CERTIFICATIONS



FEATURES

Connexion électrique robuste

Disjoncteur, générateur et conducteur réseau électrique préfabriqué

Solution de rechange pour les câbles gros et nombreux

Mise à la terre

Distribution électrique

Bords arrondis

SPECIFICATIONS


Matériau: Cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Numéro d'article	Width (W)	Thickness (T)	Length (L)	Unit Weight
PCB-1M-12X4	550780	12 mm	4 mm	1000 mm	0.43 kg
PCB-2M-12X4	550790	12 mm	4 mm	2000 mm	0.85 kg
PCB-2M-100X5	549640	100 mm	5 mm	2000 mm	8.9 kg
PCB-2M-12X5	550770	12 mm	5 mm	2000 mm	1.06 kg
PCB-2M-25X5	549600	25 mm	5 mm	2000 mm	2.2 kg
PCB-2M-50X5	549610	50 mm	5 mm	2000 mm	4.5 kg
PCB-2M-63X5	549620	63 mm	5 mm	2000 mm	5.6 kg

Référence catalogue	Numéro d'article	Width (W)	Thickness (T)	Length (L)	Unit Weight
PCB-2M-80X5	549630	80 mm	5 mm	2000 mm	7.1 kg
PCB-4M-100X5	550670	100 mm	5 mm	4000 mm	17.8 kg
PCB-4M-20X5	550600	20 mm	5 mm	4000 mm	3.56 kg
PCB-4M-25X5	550610	25 mm	5 mm	4000 mm	4.45 kg
PCB-4M-30X5	550620	30 mm	5 mm	4000 mm	5.34 kg
PCB-4M-40X5	550630	40 mm	5 mm	4000 mm	7.12 kg
PCB-4M-50X5	550640	50 mm	5 mm	4000 mm	8.9 kg
PCB-4M-60X5	550650	60 mm	5 mm	4000 mm	10.68 kg
PCB-4M-80X5	550660	80 mm	5 mm	4000 mm	14.24 kg
PCB-2M-100X10	549750	100 mm	10 mm	2000 mm	17.8 kg
PCB-2M-120X10	549760	120 mm	10 mm	2000 mm	21.4 kg
PCB-2M-30X10	549700	30 mm	10 mm	2000 mm	5.3 kg
PCB-2M-40X10	549710	40 mm	10 mm	2000 mm	7.1 kg
PCB-2M-50X10	549720	50 mm	10 mm	2000 mm	8.9 kg
PCB-2M-60X10	549730	60 mm	10 mm	2000 mm	10.7 kg
PCB-2M-80X10	549740	80 mm	10 mm	2000 mm	14.2 kg
PCB-4M-100X10	550930	100 mm	10 mm	4000 mm	35.6 kg
PCB-4M-120X10	550940	120 mm	10 mm	4000 mm	42.8 kg
PCB-4M-160X10	550950	160 mm	10 mm	4000 mm	57 kg
PCB-4M-30X10	550970	30 mm	10 mm	4000 mm	10.69 kg
PCB-4M-40X10	550980	40 mm	10 mm	4000 mm	14.25 kg
PCB-4M-50X10	550900	50 mm	10 mm	4000 mm	17.8 kg
PCB-4M-60X10	550910	60 mm	10 mm	4000 mm	21.35 kg
PCB-4M-80X10	550920	80 mm	10 mm	4000 mm	28.5 kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER