

Perfo-burineur SDS+ 26 mm - 18 V Brushless – 2,2 Joules EPTA 05 (sans batt. ni chargeur)

DH18DBLW2Z

EAN 4966376306510

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

**HIT-
SYSTEM
CASE**

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF



3 MODES "Multi-fonctions"

- Stop de rotation = fonction piquage
- Stop de frappe
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
- Interrupteur à variateur de vitesses = précision
- Double système de sécurité : Débrayage mécanique + protection électrique RFC
- Frein moteur instantané
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- Jusqu'à + 40 % d'autonomie (par rapport aux modèles actuels moteur charbon)
- Jusqu'à + 50 % rapide (par rapport aux modèles actuels moteur charbon)
- Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation aisée
- Ergonomique poignées soft-grip
- Eclairage LED
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Chargeur ventilé = batteries 14,4 & 18 V tout ampérage et optimise l'utilisation des batterie

■ Caractéristiques

Puissance	18 V Li-ion
Vitesses à vide	0-1050 tr/min
Frappe	0-3950 cps/min
Force de percussion	2,2 Joules EPTA 05
Cap. béton/ métal / bois	26 / 13 / 27 mm
Niveau puissance sonore	103 dB(A)
Niveau pression acoustique	92 dB(A)
Emission vibration Perç./Bur.	17,5 m/s ² / 8,6 m/s ²
Poids (avec batt. BSL1850)	3,7 kg
Longueur	351 mm

■ DH18DBLW2Z



Applications

Perçage jusqu'à 26 mm dans le béton, la brique et le parpaing. Reprise de saignées en fonction burinage. Tous travaux de rénovation dans les lieux humides, sans électricité

Accessoires standards

1 poignée latérale - 1 butée de profondeur - 1 HitCase HSC II

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s