

Power SMD-LED Arbeitslampe mit 3W COB-LED

Übersicht

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Lieferumfang
Spezifikationen
Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung
Wartung und Pflege
Kontaktinformationen

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!
Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

COB-Werkstattleuchte



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die COB Akku Werkstattleuchte dient zur Beleuchtung bei Reparaturen an Fahrzeugen. Durch den praktischen, drehbaren Befestigungshaken und den starken Magnet ist sie universell in der Werkstatt und bei Pannen einsetzbar.
Die Ladestation kann in der Werkstatt auch als Wandhalterung montiert werden.

Lieferumfang

- Werkstattleuchte
- Ladestation
- Ladeadapter 230V
- Ladeadapter 12V
- Gebrauchsanleitung

Spezifikationen

COB-Leuchte		230V Ladeadapter	
Akku:	Li-Ionen	Eingangsspannung:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Nennspannung:	3,7V	Ausgangsspannung:	5V <u>---</u>
Kapazität:	220 mAh	Ladestrom:	500 mA
Betriebsdauer:	ca. 3 h	Kabellänge:	1,80 m
Ladezeit:	ca. 4 h	Gewicht:	ca. 80 g
Gewicht Leuchte m. Ladest.	ca. 300g		

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie Kinder fern und lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht bedienen!
2. Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
3. Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht! Unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.
4. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!
5. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Richten Sie den Lichtstrahl nicht gegen Personen oder Tiere.
6. Verwenden Sie keine stark bündelnden optische Geräte zur Betrachtung des Lichtstrahls.

7. Vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung der COB-Leuchte. Setzen Sie die Leuchte keinen starken Vibrationen oder hohen Temperaturen aus.

Bedienungsanleitung

Aufladen des Akkus:

Laden Sie den Akku vor dem ersten Einsatz vollständig auf. Entfernen Sie dazu den Verschlussstopfen am Boden der COB-Leuchte. Setzen Sie die COB-Leuchte in die Ladestation ein.

Laden mit dem 230 V Ladegerät:

Stecken Sie den Ladeadapter in eine 230 V Steckdose und schließen das Ladekabel an die Ladestation an. Der Anschluß der Ladestation befindet sich unten auf der linken Seite der Ladestation. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrolleuchte rot. Bei Erreichen der vollen Akkukapazität schaltet die Kontrolleuchte von rot auf grün. Nehmen Sie die COB-Leuchte aus der Ladestation und verschließen Sie die Ladebuchse der Leuchte wieder mit dem Stopfen. Die COB-Leuchte ist nun einsatzbereit.

Ziehen Sie den Stecker aus der 230 V Steckdose und entfernen das Kabel von der Ladestation.

Laden an einer 12 V Kfz-Steckdose:

Stecken Sie Zigarettenanzschlußstecker in die Kfz-Steckdose und schließen Sie das Ladekabel an die Ladestation an. Der Anschluß der Ladebuchse befindet sich unten auf der linken Seite der Ladestation.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrolleuchte rot. Bei Erreichen der vollen Akkukapazität schaltet die Kontrolleuchte von rot auf grün.



Stellen Sie hierbei sicher, daß die Batterie Ihres Fahrzeugs nicht entladen wird.

Nehmen Sie die COB-Leuchte aus der Ladestation und verschließen Sie die Ladebuchse der Leuchte wieder mit dem Stopfen. Die COB-Leuchte ist nun einsatzbereit.

Ziehen Sie den Stecker aus der Kfz-Steckdose und entfernen das Kabel von der Ladestation.

Benutzung:

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf der Vorderseite einmal, um die COB-Leuchte einzuschalten. Um die Leuchte auszuschalten drücken Sie den Schalter ein weiteres Mal.

Auf der Rückseite der COB-Leuchte befindet sich ein drehbarer Haken mit einem integrierten Magneten. Drehen Sie den Haken in eine, für Sie günstige Position, und hängen Sie die Leuchte daran auf. Heften Sie die Leuchte mit dem Magneten an eine Oberfläche aus Eisen oder Stahl.

Montage der Ladestation als Wandhalterung

Für die Montage der Ladestation als Wandhalterung benötigen Sie zusätzlich noch zwei Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 8 mm und eventuell zwei Dübel, abhängig von der Art der Wand. Bohren Sie zwei für Ihre Schrauben passende Löcher vertikal übereinander, im Abstand vom 30 mm, in die Wand. Drehen Sie die Schrauben soweit hinein, daß ein Spalt von 3 mm zwischen Schraubenkopf und Wand bestehen bleibt. Drücken Sie nun die Löcher in der Rückseite der Ladestation über die Schrauben bis ganz an die Wand und danach nach unten, bis die Ladestation an den Schrauben einrastet.

Wartung und Pflege

Laden Sie bei Nichtbenutzung die COB-Leuchte alle drei Monate auf. Bewahren Sie die Leuchte an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie die Leuchte weder Feuchtigkeit, Öl, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Vibration noch mechanischer Belastung aus.

Reinigen Sie die LED-Handleuchte mit einem nur leicht feuchten, weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, daß keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Lösemittel, Benzin etc.

Hinweise zum Umweltschutz



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie dieses Gerät über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen.



Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!