

POWER INVERTER

Unest

BRACOM DXP



BRACOM HBX-3524

Inversor / Cargador de Baterias



**ElectroSistemas
Fondeur, S.A.**
Invierte con Seguridad para tu Comodidad
www.fondeur.com

Los Inversores UNESF BRACOM, están especialmente diseñados para aplicaciones domesticas e industriales, proveyendo energía automáticamente al momento de la falla del servicio eléctrico, además poseen cargadores de baterías integrados, totalmente automáticos con doble etapa de carga.

Especificaciones Generales

MODELO		HBX-3524
Panel de status compuesto por 6 LED, indican todos los posibles estados del inversor		
Temperatura de trabajo, (- 25 °C - 80 °C).		
Caja metálica de Zinc galvanizado, pintada con pintura en polvo		
Peso	62 Lbs	
Peso empacado	63.4 Lbs	
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto)	19.25" X 9.75" X 7.125"	
Dimensiones empacado (Largo X Ancho X Alto)	22" X 10.1" X 8.0"	
Protector contra altas temperaturas	Apaga el inversor y el cargador a 150 °C	
Sistema de ventilación forzada con abanicos y control térmico		
Bornes entrada DC de alta corriente y aislamiento de 1000 voltios		
Regleta de conexión para la alimentación AC con cobertor protector		
Sistema de control para arranque de generador de emergencia		
Potenciómetro para ajuste del minimo voltaje AC de entrada		
Potenciómetro para ajustar la corriente del cargador de baterias		
Interruptor tipo "Push Button" para encender y apagar el inversor		
Caja metalica del inversor con base tipo "Wall Mounting" para facil instalación		

Especificaciones Eléctricas

MODELO	HBX-3524
Máxima potencia de salida (@ 30 °C)	3.5 Kilos Vatios
Voltaje de Salida	120 VAC
Máxima corriente AC de salida (@ 30 °C)	28 Amperes
Frecuencia	60 Hertz
Forma onda de salida	Seno Modificada
Regulación de salida	± 10% (@ Voltaje de Baterías > 21.5 VDC)
Potencia instantánea (5 segundos)	7.0 Kilos vatios
Voltaje AC nominal de entrada	120 VAC
Máxima corriente AC de entrada	40 Amperes
Rango de voltaje AC de entrada	Máximo 145 VAC, Mínimo (90 VAC -70 VAC)
Transferencia por bajo voltaje AC de entrada	(90 VAC -70 VAC)
Voltaje entrada DC, nominal	24 VDC
Rango de voltaje DC de entrada	(19.5 VDC - 32 VDC)
Máxima corriente DC de entrada	168 Amperes
Apagado por bajo voltaje de baterías	19.5 VDC
Corriente de consumo DC sin cargas aplicadas	0.7 Amperes
Máximo voltaje del cargador de baterías	28.5 VDC
Voltaje DC de flotación del cargador de Baterías	27.0 VDC
Máxima corriente del cargador de baterías	75 Amperes
Tipología del cargador de baterías	PWM Corriente constante, doble etapa de carga
Velocidad de transferencia	15 mS
Sistema Protector	Impide alto consumo a la salida, modo inversor
Sistema Protector	Impide cortocircuito a la salida, modo inversor
Sistema Protector Voltaje entrada	Impide voltaje AC fuera de rango
Sistema de conversión de potencia	Full Puente "H"