



Características

*Sistema anti-manipulación
Indicador bajo nivel de batería
Alimentación: 1 batería 3V CR123
Frecuencia: 868 / 923MHz
Agregación automática (auto pairing)*

HSP01 Detector PIR

El sensor de movimiento HSP01 está compuesto por dos tipos de sensores; Pasivo Infrarojo (PIR) y sensor de luz. Utiliza un señal radio en doble sentidos 868.30/923 MHz para comunicar con el equipo de control o con otros accesorios.

The detector se puede utilizar como equipo de seguridad o para el automación. Como equipo de seguridad, activa un alarma cuando el sistema está armado y se detecta presencia en el area. Como automación, puede activar automáticamente las luces cuando la luz baja hasta un cierto nivel.



Especificaciones

Modelo		HSP01
Tipo		Sensor de movimiento
Sistema	Batería	3V CR123 - 3 años
	Distancia señal	Hasta 250m (espacio abierto)
	Frecuencia radio	868 / 923 MHz
	Humedad	85%RH max
	Temperatura operativa	0~40° C
	Medidas del producto	62(w)x87(h)x42(d)
	Distancia detección PIR	10m
	Angulo detección	110°

