



TS-433-4G

CPU	Procesador ARM Cortex-A55 de 4 núcleos a 2.0GHz
Arquitectura de CPU	ARM de 64 bits
Procesadores gráficos	Mali-G52
Unidad de punto flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes
Transcodificación acelerada por hardware	Yes
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Yes
Memoria del sistema	4 GB en placa (no ampliable) Nota: Reserva algo de RAM para usar como memoria gráfica compartida.
Memoria máxima	4 GB en placa (no ampliable)
Memoria flash	4 GB (Protección de arranque dual del sistema operativo)
Bahía de unidades	4x 3.5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad de unidades	Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros
Intercambiable en caliente	Yes
Puerto Ethernet Gigabit (RJ45)	1
Puerto Ethernet de 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M)	1 (2.5G/1G/100M)
Encendido por LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Puerto USB 2.0	2
Puerto USB 3.2 Gen 1	1
Factor de forma	Torre

Indicadores LED	Estado del sistema, LAN, USB, HDD1~4
Botones	Encendido, restablecimiento, copia USB
Dimensiones (AlxAnxP)	165 × 160.2 × 220.5 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (Neto)	2.07 kg
Peso (Bruto)	3.39 kg
Temperatura de operación	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de fuente de poder	Adaptador mínimo de 65W (12VDC), 100-240VAC
Consumo de energía: Modo de espera de disco	8.45 W
Consumo de energía: Modo de operación, típico	22.54 W Probado con unidades totalmente llenas.
Ventilador	1 de 120 mm, 12 V de CC
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington	Yes
Garantía estándar	2 años
Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima	200

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.