



- Lokalavstilling begrenser omfanget av uønskede alarmer
- Sikkerhet ivaretas ved å bare tillate tre påfølgende avstillinger
- Enkel betjening
- Lang batterilevetid
- Programmeres enkelt fra sentralapparatet

Bryteren benyttes for avstilling av en eller flere detektorer i gruppe. Egner seg i bygårder med en bryter i hver leilighet.

Gjennom enkel programmering grupperes bryteren med sirener og detektorer. Sirenene har da en tidsforsinkelse slik at full alarm oppnås først etter innprogrammert tid. Innenfor denne tids forsinkelsen kan alarmen stoppes med et enkelt trykk på knappen.

Ett er avstilling kobles detektorer i leiligheten ut i to minutt er for å gi tid til å lufte ut. Alarm kan avstilles inntil 3 ganger – fjerde gang vil det gis full alarm direkte.

### Spesifikasjoner

Driftsspenning	3,6 VDC (1x lithium batteripakke)
Radiofrekvens	868 MHz
Driftstemperatur	0–60 °C
Luftfuktighet	0–95 % (ikke-kondenserende)
Farge	Hvit
Mål (B×H×D)	90 × 90 × 25 mm

### Bestillingsinformasjon

ROYAL EB 2002+ no	Avstillingsbryter Royal Z+, norsk
ROYAL RB 3600	Batteri, 3,6 V lithium