

FDV/Produktblad



Beskrivelse

Nighmatic 3000 er et lysrelé fra Steinell med justerbar tidsfunksjon. For eksempel kan NM 3000 slukke lampene ved midnatt og siden tenne dem igjen noen timer senere innen det lysner. Perfekt for mørke vintermorgener. Elektronikken inneholder ingen klokke. Alle tidsverdier og skumrings-forhold lagres (også ved strømbrytning) av mikroprosessen som også tar hensyn til årstidens ulike lysforhold. Justerbart lysnivå i intervallet 0,5-10 lux.

Maksimal belastning, maks. 4 stk lavenergipærer, drift drivere, HF-forkoblinger eller LED-pærer. Kobling mot kontakter er mulig. Kan parallellkobles med Steinells bevegelsessensorer

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC000189 - Skumringsbryter

Type sensor	Lysføler, innbygd
Kontakter	1 lukker
Innkobling av lysstyrke	5 - 10 Lux
Utkoblingslysstyrke	5 - 10 Lux
Utkoblingsforsinkelse	5 Sekund
Innkoblingsforsinkelse	5 Sekund
Maks omkoblingseffekt	1000 Watt
Max. switching power LED	250 Watt
C-last	Ja
Med automatisk nattavstenging	Ja
Monteringsmetode	Påvegg
Roterbar	Nei
Materiale	Kunststoff
Materialkvalitet	Termoplast
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Andre
Type overflate	Matt
Farge	Svart
RAL-nummer (lignende)	9005
Gjennomsiktig	Nei
Nominell spenning	240 Volt



Fotocelle/skumringsrelé NightMatic 3000 Vario sort

Varenummer: 1478420

Maks koblingsstrøm ohmsk last)	5000 Ampère
Driftstemperaturområde	-20 - 50 Grad Celsius
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP54
Med DALI grensesnitt	Nei
Min. dybde på apparatboks	0 Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei