

DCP917S

Dørklokke der er ledningsforbundet til trådløs omformersæt - Hvid

Sættet med DCP917S dørklokke ledningsforbundet til trådløs omformer er konstrueret til at fungere med din eksisterende trykknop med ledning. Du skal blot forbinde den til trykknappen og så forbinde den til et hvilket som helst Honeywell trådløst dørklokkesæt. Anbring den trådløse dørklokke hvor som helst i hjemmet eller haven, så du aldrig går glip af et besøg.



Pakkens indhold:

1 x Ledningsforbundet til trådløs omformer , 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring,

Vigtige funktioner og fordele:

Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering - Anbring din bærbare dørklokke hvor som helst i huset med Honeywell ActivLink™-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 200 m, mens den maksimale volumen på 90 dB kan høres på en afstand på op til 100 m. Tilslut to dørklokker til hinanden for at øge din rækkevidde op til 400 m.

Nem at installere - Alle Honeywell-trykknapper og tilbehør er nemme at installere med valgfri skrudefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Specifikation:

Ledningsforbundet til trådløs omformer	
Farve	Hvid
Vægmontering	Ja
Frekvens / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 200m
Kliktilslutning	Ja
Strøm	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - (medfølger) / Ekstraudstyr, ekstern transformer 8V/12V AC
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	80 (h) x 64 (b) x 16 (d) / 41 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag / Rawl Plugs / Skruer

Pakke	
EAN-kode / Standardpakke EAN-kode	5004100967541 / 5004100967602
Pakkemål (mm) / vægt (g)	137 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 140 (g)
Standardpakke, mængde	6

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.