



Philips Hue
Trådløst dæmpningsæt

E27



8718696452523



Lys, der kan dæmpes

med nem styring

Kom godt i gang med det trådløse Philips Hue-lysdæmpersæt, og nyd trådløs dæmpning uden besvær. Styr pæren med den medfølgende lysdæmperkontakt, eller slut alt til en Philips Hue-bro for at styre det fra din smartenhed.

Nem styring og komfort

- Dæmpning uden installation
- Anbring kontakten hvor som helst
- Brug den som fjernbetjening
- Styr op til 10 Philips Hue-lyskilder samtidigt
- Fuld kontrol fra din smartenhed med Hue-broen



PHILIPS

Specifikationer

Pæren

- Sokkel: E27-skruesokkel
- Formfaktor: A60
- Levetid: 25.000 time(r)
- Farvetemperatur: 2700 K (varm hvid)
- Watt-tal: 9,5 W
- Lysudbytte: Hvidt lys i høj kvalitet, Kan kun lysdæmpes via smart-enhed, Lysstrålevinkel på 180°, > 80 CRI
- Lumeneffekt: 800 lm
- Kan opgraderes via software: med forbindelse til hue-broen
- Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Højde: 110 mm
- Bredde: 61 mm

Kontakten

- Batterier inkluderet: 1 x CR2450
- Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
- Levetid: 50000 klik
- Maks. lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er sluttet til en hue-bro
- Minimumbatterilevetid: 3 år
- Minimumrækkevidde indendørs: 12 m

- Software kan opgraderes: med forbindelse til hue-broen
- Kontaktdybde: 11 mm
- Kontakthøjde: 92 mm
- Kontaktbredde: 35 mm
- Kontaktens vægt: 37 g
- Vægpladedybde: 14 mm
- Vægpladehøjde: 115 dB mm
- Vægpladebredde: 70 mm
- Vægt, inkl. vægplade: 67 g
- ZigBee Light Link: protokol IEEE 802.15.4

Hvad følger med?

- hue-lysdæmperkontakt: 1
- Hvide hue-pærer: 1

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -10°C – 45°C

Garanti

- 2 år

Vigtigste nyheder

Dæmpning uden installation

Oplev dæmpning helt uden besvær med Philips Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Helt perfekt. Intet behov for ledninger, elektriker eller installation

Anbring kontakten hvor som helst

Philips Hue-trykkontakten virker som en almindelig vægkontakt og lysdæmper. Du kan anbringe den hvor som helst, du ønsker det, med skruer eller tape på bagsiden af kontakten.

Brug den som fjernbetjening

Tag fjernbetjeningen, og brug den hvor som helst efter eget ønske. Kontaktens styreenhed er magnetisk og kan fjernes fra bundpladen.

Tilføj op til 10 Hue-lyskilder

Du kan slutte op til 10 Philips Hue-lyskilder til Philips Hue-lysdæmperkontakten og styre dem samtidigt.

Fuld kontrol med Hue-broen

Slut Philips Hue-lyskilderne til broen for at frigøre systemets uendelige muligheder.



Udgivelsesdato
2017-07-01

Version: 4.0.1

12 NC: 9290 011 37007
EAN: 87 18696 45252 3

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com