



Manual for Mini Timer/Døgnur 15ND/3A

1. Indstilling af til/fra periode

Daglig Plug-in Timer:

Denne mini timer kan indstilles til 48 daglige tænd og sluk tilslutninger.

Med din finger, en kuglepen eller skruetrækker kan du trykke hver enkel lille sort pind ned for at tænde eller op for at slukke på udvalgte tidspunkter. Hver sort lille pind gælder for 30 minutter.

2. Indstilling af tid:

Drej urskiven med uret indtil den er ud for den aktuelle tid (ved pilen). Vær opmærksom på at knappen på siden er sat i ur positionen. ⌚

3. Tilslutning:

Når dine indstillinger er færdige indstillet, isæt timeren i dit stikudtag og derefter det pågældende produkt som du vil tænde og slukke på udvalgte tidspunkter i timerens udtag. Derefter vil timeren tænde og slukke dit tilbehør på de tider der er valgt.

4. Manuel til/fra:

De indstillede tider kan annulleres let ved at trykke knappen på siden over på positionen H

5. Specifikationer:

Strømforsyning: 230V~, 50Hz

Kapacitet: 16A resistive load

Min. Temperatur: 0 grader

Max. Temperatur: 55 grader

6. SIKKERHED

KUN TIL INDENDØRS BRUG!!!.

Brug ikke timeren til produkter som bruger mere strøm end timeren kan trække.

7. Nøjagtighed

Daglig Mini Timer/Døgnur: ±10 Min

Ved bortskaffelse skal produktet afleveres ved den lokale genbrugsstation.

