

VAREFAKTA

Med både USB-A og USB-C samt naturligvis 230 volt udtag som kan belastes op til 16 A.. Ladekapacitet op til 20W
USB A: 5V – 3A og USB C: 5V-3A, 9V-2,22A, 12V-1,67A, så man kan lade 2 enheder samtidig, fx. smartphones, tablets, ipads eller lignede.

Udtaget er forsynet med en ledlampe som vil lyse så længe USB udtag lader. Ideel løsning ved sengen eller køkkenbordet. Passer i alle kendte rammer fra andre producenter og monteres i de gængse dåser og underlag som findes på det danske marked.

Med 10 års garanti. Med pillesikring, skrueløse klemmer for 2 stk. 1,5 mm² eller 2,5 mm² ledninger. Hurtig og sikker montage med de stærke klostykker i siderne og Torx 10 skruer.

Varenr.	104103
EAN nr.	5713691041034
DB-nr.	2540159
Salgsenhed	"1/12"
Nettovægt i KG	0,080
Længde (MM)	70
Bredde (MM)	45
Højde (MM)	33
Farve	Hvid
Garanti	10 år
Strøm / Amp	16
Volt	250
Kabeltykkelse	1,5-2,5mm ²
IP-klasse	20
Modulstørrelse	1,5



01-02-2026

SWITCH

CURVELINE, din nye kontakt

SWITCH-serien er består af en række afbrydere og stikkontakter. Med SWITCH-produkterne får du nye muligheder og funktioner til skarpe priser.

SWITCH-serien tilbyder:

- Dansk design
- Passer i markedets rammer og dåser
- Vælg mellem hvid eller koksgrå
- Gør din installation SMART
- Slip for løse opladere med USB-udtag
- 10 års garanti



FESH

SIMPLY SMARTER!

Foss Europe A/S

Industrivej 20,
Vissenbjerg 5492
fosseurope.dk

Fesh.dk
CVR: 37586080