

Kewmate 2000A – Multimeter med 60A AC/DC åben strømtang



Kewmate 2000A er et multimeterkoncept med en unik åben strømtang for direkte strømmåling af både AC og DC strømme. Instrumentet har et stort letlæseligt display med analog bargraph og måler spænding, strøm, modstand, gennemgang, frekvens og er forsynet med automatisk områdevalg, datahold samt autosluk. Kewmate 2000A er i lommeformat og leveres med robust beskyttelseskappe, hvor prøveledninger og strømtangen kan monteres og beskyttes. Instrumentet opfylder IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplet med prøveledninger, strømtang, gummikappe, batterier og dansk betjeningsvejledning.

Tekniske Data:

Spændingsmåling, AC

Måleområde: 0.000 V - 600 V

Spændingsmåling, DC

Måleområde: 0.000 mV - 600 V

Strømmåling, AC

Måleområde: 0.0 A - 60.0 A

Strømmåling, DC

Måleområde: 0.0 A - 60.0 A

Tangvidde

Tangvidde: 6 mm

Modstand og gennemgang

Måleområde: 0.0 Ω - 34.00 M Ω

Gennemgangstest:

Ja

Frekvensmåling

Måleområde: 0.000 kHz - 10.00 kHz

Logikfrekvens:

Display og indikering

Display:	Digitalt display
Standarder og normer	
Instrumentegenskaber:	IEC/EN 50581,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-032,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61326-1
Sikkerhedskategori	
IEC 61010-1 målekategori:	CAT II 600 V,CAT III 300 V
Batteri	
Batteri:	2 x AAA Alkaline (inkl.)
Dimensioner	
H x B x D:	128 mm x 87 mm x 24 mm
Vægt	
Nettovægt:	220 g

Tilbehør

EAN	EL- NR	Produkt
5706445250158	6398720533	Taske for Kewmate 2000/2001/2012
5706445251117	6398720313	Prøveledningssæt f/Kewmate 2000A/2001A/2012RA
5706445320035	6398614568	Minikrokodillenæb - 5002, sort, 2mm
5706445320042	6398614571	Minikrokodillenæb - 5002, rød, 2mm