

## Series 9 DC915NG

Trådløs, bærbar dørklokke med forlænger til rækkevidde, dvaletilstand og trykknop – Grå

NGå aldrig glip af et besøg igen med en Honeywell DC915NG-dørklokke takket være et markedsførende batteri med 5 års levetid, 100 m hørbar rækkevidde og 200 m trådløs rækkevidde. Den leveres med dvaletilstand, så du kan slappe af uden at blive forstyrret, mens det innovative halo-lys gør dig opmærksom på dørklokken, når den ikke kan høres. Forbind to dørklokker med hinanden for at få større trådløs dækning og tryghed.



### Pakkens indhold:

1 x Trådløs, bærbar dørklokke ,1 x Trådløs trykknop ,1 x CR2032 (3V) batteri ,1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring ,

### Vigtige funktioner og fordele:

**Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering** Anbring din bærbare dørklokke hvor som helst i huset med Honeywell ActivLink™-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 200 m, mens den maksimale volumen på 90 dB kan høres på en afstand på op til 100 m. Tilslut to dørklokker til hinanden for at øge din rækkevidde op til 400 m.

**Forstyrrer ikke** Med justerbar volumen og innovativ dvale-/mute-tilstand, som slukker for dørklokken på ubestemt tid eller i en fastsat tid på 3, 6, 9 eller 12 timer, kan din familie slappe af uden at blive forstyrret under filmaftener eller under en lur.

**Visuelle alarmer** Det innovative halo-lys- og LED-strobe udsender diskrete men effektive visuelle alarmer, som supplerer din valgte melodi i støjende omgivelser eller hjælper med at give dig besked, når dørklokken ikke kan høres.

**Revolutionerende design** Vores dørklokker er kompakte med flot design i en harmonisk palet i hvidt og gråt og er designet med hensyntagen til dit hjem.

**Tryghed** Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hemmelige banke-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell ActivLink™ tilkoble din dørklokke til Honeywell-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet.

**Driftssikkerhed og kvalitet** Honeywell ActivLink™, som anvender 868 MHz frekvens, er vores innovative, trådløse protokol, der har større rækkeviddekapacitet, udvidet batterilevetid på op til 5 år og forbedret, driftssikker tilslutning. Det hele understøttes af vores 2-årige garanti for produktkvalitet.

**Kompakt størrelse med kraftig lyd** - Alle Honeywell dørklokker har en digitalt forbedret tydelig lyd, som kan høres i hele huset og haven ved at pakke markedsførende lyd kvalitet i små pakker!

**Nem at installere** - Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Specification:

<b>Trådløs, bærbar dørklokke</b>	
Farve	Grå
Vægmonteret valgmulighed	Ja
Frekvens	868Mhz
Trådløs rækkevidde (m)*	200
Forlænger til rækkevidde	Ja
Hørbar rækkevidde (volumen)	100m (90dB)
Melodier	8
Lyd	Volumenkontrol / Intern sirene / Dvale- og mute-tilstand
Visuelle alarmer	8 farver, halo-lys / LED-strobe
Indikator for lavt batteri	Ja
USB-effekt-specifikation	Optional external supply USB 5V 500mA
Batterispecifikation	4 x LR14 (C) 1.5V
Batterilevetid (år)	5
Mål (mm) / vægt (g)	126 (h) x 126 (b) x 41.8 (d) / 264 (g)
Fastgøringer	Beslag / Skruer / Rawl Plugs

<b>Trådløs trykknop</b>	
Farve	Hvid
Vægmonteret valgmulighed	Ja
Frekvens	868Mhz
Trådløs rækkevidde (m)*	200
Indikator for lavt batteri	Ja
Trykknopdesign	Portrætformat
LED-sikkerhedslys	Ja
Batterispecifikation	1 x CR2032 (3V)
Batterilevetid (år)	2
IP-klassificering	IP55
Navneplade	Nej
Mål (mm) / vægt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Fastgøringer	Beslag / Skruer / Rawl Plugs

<b>Pakke</b>	
EAN-kode	5004100965622
Pakkemål (mm) / vægt (g)	216 (h) x 150 (b) x 70 (d) / 525 (g)
Standardpakke, mængde	4

\* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.

## [Live Well](#)

- [download brochure](#)
- [Kontakt os](#)

Hold dig opdateret

[livewell.honeywell.com](http://livewell.honeywell.com)

© 2015 Honeywell International Inc.

Denne webside bruger cookies til at forenkle og forbedre din brug og oplevelse af websiden. Cookies er små tekstfiler, som lagres på den enhed, du bruger, for at få adgang til denne webside. Hvis du ignorerer denne meddelelse og fortsætter uden at ændre din browsers indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer vores brug af cookies. For at få mere at vide om vores brug af cookies bedes du se vores [Privacy Statement](#). [Estoy de acuerdo](#)