

Usos:



Fuentes de alimentación



Centrales de incendio



Lámparas de emergencia

- Fabricación que evita fugas de electrolitos
- Resistencia a vibraciones.

❖ Especificaciones

Voltaje nominal (V)

6V

Capacidad (Ah)

4Ah

Carga de voltaje constante

Ciclo de uso 7.20-7.50V

Uso en espera 6.75-6.90V

No haga cortocircuito

Corriente de carga máx. 1.2 A (25°C)

Corriente de descarga máx. 60 A

5sec (25°C)

Terminales

F1 (4.75)

Material

ABS UL94 HB



❖ Dimensiones


Longitud (L) 70±1 (2.75±0.04)

Ancho (W) 47±1 (1.88±0.04)

Altura (H) 101±1 (3.89±0.04)

Altura total (HT) 104±1 (4.09±0.04)

Peso Kg 0.66Kg (1.45 lbs)



F1 (Faston Tab 187)

