

# PARAFONDRE COAXIAL, TYPE N, MÂLE/FEMELLE, 1-100 V TENSION D'AMORÇAGE À 100-V/MS

## CATALOG NUMBER

**CSP1NMF600**



## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Installation simple par fiche

Supplied with mounting bracket and ground lug terminal

Faibles pertes d'insertion et de retour

Spectre d'opération de fréquence large

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Max Discharge Current (Imax), Per Mode: 20 kA 8/20 -s

Frequency: 0 - 3-GHz

Capacitance: 1,5-pF

Insulation Resistance: 10

Impulse Life: 400 à 500-A 10/1000- $\mu$ s

Enclosure Material: Métal

Enclosure Rating: IP 20; NEMA®-1

Max Ground Terminal Wire Size: 2,5 mm<sup>2</sup>

Temperature: -40 à 90-°C

Connection Type: N-Type, Male/Female

Spark-Over Voltage @ 100 V/ $\mu$ s: 1100-V

Spark-Over Voltage @ 100 V/s: 480 - 720-V


Depth (D): 25,4-mm

Height (H): 25-mm

Width (W): 25-mm

Unit Weight: 0,13-kg

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**