

PACK TYXIA 501

Pack éclairage marche/arrêt avec 2 interrupteurs sans fil

Les bénéfices d'utilisation du PACK TYXIA 501 :



- ◇ Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration
- ◇ Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...)

RÉFÉRENCE	NOM
6351407	PACK TYXIA 501

Fonctions

- ◇ Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage
- ◇ Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement

Caractéristiques

◇ TYXIA 5610 | QUANTITÉ : 1

GARANTIE	5 ans
----------	-------

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
---------------------	---------

ALIMENTATION	230 V
--------------	-------

PORTÉE RADIO	Jusqu'à 300 mètres en champ libre
--------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 à 40 °C
-------------------------------	-------------

DIMENSIONS	H 41 x L 36 x P 14.5 mm
------------	-------------------------

◇ TYXIA 2600 | QUANTITÉ : 1

GARANTIE	5 ans
----------	-------

TYPE D'ALIMENTATION	Piles-batteries
---------------------	-----------------

PILES FOURNIES	1 CR2032
----------------	----------

AUTONOMIE	10 ans
-----------	--------

PORTÉE RADIO	Jusqu'à 300 mètres en champ libre
--------------	-----------------------------------

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-10 à 40 °C

DIMENSIONS

H 41 x L 36 x P 8 mm

Compléments Indispensables

Aucun produit complémentaire indispensable au bon fonctionnement du PACK TYXIA 501

LABELS



ENRICHISSEZ VOTRE INSTALLATION,
ASSOCIEZ PACK TYXIA 501 AVEC :



TYDOM 1.0

Box Tydom et application domotique pour maison connectée Delta Dore



TYXIA 2310

Interrupteur sans fil pour éclairages ou automatismes

