



Cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 500 V, 120 kA, NH000, aM, IEC, à double indicateur de fusion, pattes d'extraction conductrices



Référence NH FUSE 40AMP 500V aM SIZE 000 DUAL IND
N° de catalogue 40NHM000B

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|---|----|---|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 40 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 500 V |
| Taille | | | NH000 |
| Classe d'emploi | | | aM |
| Voyant indicateur | | | à double indicateur de fusion |
| Description | | | pattes d'extraction conductrices |
| Pouvoir de coupure | | kA | 120 |
| Utilisable pour taille | | | Industrie |
| Norme/Agrément | | | IEC |
| Forme | | | corps carré avec contacts à couteaux |
| Normes/Réglémentations | | | IEC 60269-2, système de fusibles A DIN 43620 VDE 0636-2 |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|--|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| taille de fusible selon IEC 60269 | | | NH000 |
| type de tension | | | AC |
| calibre/courant nominal assigné (In) | | A | 40 |
| tension assignée CA | | V | 500 |
| tension de fonctionnement CC | | V | |
| pouvoir de coupure nominal | | kA | 120 |
| classe de fonctionnement | | | aM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
| finition du voyant indicateur | | | voyant et percuteur |
| languettes métalliques isolées (IMGL) | | | non |
| Dissipation thermique sous courant nominal | | W | 2.3 |