

Détecteur de mouvement façade



Vous venez d'acheter un détecteur de mouvement façade pour votre système d'alarme Somfy et nous vous en remercions.



Ce détecteur de mouvement façade est compatible avec une centrale/transmetteur Somfy :

- PROTEXIAL IO (versions 2010 et suivantes)
- DOMIS (versions 2007 et suivantes)
- DOMIS IO (versions 2014 et suivantes)

Nous vous recommandons :

- de lire attentivement ce manuel en suivant très précisément pas à pas les indications de montage et de fonctionnement pour utiliser dans les meilleures conditions votre système d'alarme Somfy,
- de bien conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit.

Principe de fonctionnement

Le détecteur de mouvement façade assure la protection d'une grande façade extérieure et permet de détecter un intrus avant effraction en distinguant un être humain d'un animal domestique.

Ce produit est doté de 2 faisceaux de détection (inférieur et supérieur), de part et d'autre du détecteur, qui doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme.

Il est possible d'effectuer les réglages suivants :

- inclinaison des faisceaux, en cas d'obstacle
- portée de détection
- réglage de la sensibilité.



Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications que nous jugerons utiles. Photos et illustrations non contractuelles. **SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 100% recycled paper**

Caractéristiques techniques :

Portée	réglable de 2 m à 12 m, pour chaque côté
Angle de détection	8,7°
Montage	mural
Hauteur de fixation	0,80 m – 1,20 m
Autoprotégé à l'ouverture	oui
Utilisation	en extérieur (ne pas arroser avec un jet d'eau ou un nettoyeur à haute pression)
Indice de protection	IP 55
Température de fonctionnement	- 20 °C à + 60 °C
Alimentation	3 piles alcalines LR03 fournies
Autonomie en usage courant	4 ans*
Voyant lumineux rouge	- éteint en fonctionnement normal - allumé lors du test de fonctionnement
Fréquence d'utilisation	433,42 MHz et 433,92 MHz

* avec le commutateur 1 en position OFF et le commutateur 2 en position OFF.

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE. www.somfy.com/ce

Consulter tous nos services sur www.somfy.fr

Ce produit est garanti 5 ans.