

legrand®

Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrand.com

Design and Quality by LEGRAND (France)

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)

35° 100-230 V 50/60 Hz Lampes à incandescence Lampes halogènes (1) (2) (3)	Transformateur magnétique (1) (2) (3)	Transformateur électronique (1) (2) (3)	LED (2) (4)	LED (2) (4)

(1) Lampes TBT (2) lampes fluocompactes (3) Tube fluorescent (4) Lampes à LED
(*) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 040139

Fonctionnement en manuel possible

Durée d'allumage
10 s à 10 min

Portée de la détection
jusqu'à 8 m

Seuil de luminosité
5 à 1275 lux



Avec boîte à encastrer
prof. 40 mm mini

2 ans
GARANTIE



Made in France






Ne pas respecter les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie


LE07585AA © Legrand 2014



À la mise sous tension (réglage usine), si la lampe reste allumée plus de 2', utiliser le compensateur 0 401 39.



Interrupteur 1 point d'allumage



Puissance de lampe 3 W mini.

Fonctionnement automatique


Allumage dès qu'il y a détection

Fonctionnement manuel

Marche forcée

Arrêt forcé

Va et vient 2 points d'allumage



Avec 2 détecteurs, puissance de lampe 10 W mini.

Réglages

10 sec 10 min.

5 lux. 1275 lux.

Fil rigide section : 1,5 mm²

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ... (terre) = vert/jaune