

## BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 PH+N BORNIER 2X4X16MM<sup>2</sup>

Code article 12D1003



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Coffret pied de poteau 4x16mm<sup>2</sup> équipé d'un coupe circuit Phase/Neutre double

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

### Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Mode de pose	dans le candélabre
Capacité de raccordement	2x4x16mm <sup>2</sup>
Section de câble max. (mm <sup>2</sup> )	16
Classe de protection	II
Avec minuterie	Non
Nombre de câbles	2
Application parafoudre	Non
Nombre de porte-fusible	1
Largeur de la trappe de visite	55 mm
Longueur de la trappe de visite	300 mm