



MGL00582

Valid from / en cours de validité depuis le / en espera de validación desde el / in corso di validità dal / gültig seit dem

01/06/2020

Product Sheet (EN)	2
Fiche Technique (FR)	4
Ficha producto (ES)	6
Scheda Prodotto (IT)	8
Eigenschaften (DE)	10

IDENTIFICATION OF THE MEDICAL DEVICE	Type	non-rechargeable battery	 
	Commercial designation	Batterie lithium 2x AA LS14500 2S1P ST1 7.2V 2.6Ah JST	
	Reference	MGL00582	
	EAN	3660766608314	
	Brand	NX	
	Compatible / original battery Packaging	Compatible Unitary	

UTILISATION RECOMMANDÉE

Follow the instructions and recommendations specific to each model, using the technical instructions and document resources from the devices in which the battery is used

Brands	Equipment	Models	PN
			2S1P LS 14500 CC / 393674

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS	Chemistry	Lithium
		Type	AA
	IEC designation	2 ER6	
	Rated voltage	7.2V	
	Nominal capacity	2.6Ah	
		Internal resistance Ω	m Ω

The voltage and the actual capacity in use can be affected by several factors, especially the temperature, the discharge current, the pack's history (ex:use, storage), etc

	DISCHARGE	Range of operating voltage	7.2V at 4V
		Min tension in discharge	4V
		Max discharge current	70mA
	CONTROL ELECTRONICS	Electrical protection	Yes
		Low voltage power cut	No
		Max power cut voltage	No




These devices not only designed to protect the pack in case of an equipment failure. They must not be used to control the discharge. The protection circuits have a response time of a few milliseconds.

MECHANICAL CHARACTERISTICS	Dimensions (+/- 2mm)	Length	28.96mm
		Width	51.03mm
		Depth	14.66mm
	Weight (+/- 5g)		35.6Gr
	Mecanical protection		Sleeve
	Wire length (+/- 10mm)		50mm
	Terminal		JST XHP

CONDITIONS OF USE, STORAGE, AND TRANSPORT	CONDITIONS OF USE	Discharge temperature	-60 at 85°C
		CONDITIONS OF STORAGE	Storage temperature
	Level of humidity		65%
	Max storage time		2 Years
	TRANSPORT	UN code	3090
		ADR/RID classification	3090
		IMDG classification	3090
		IATA classification	3090

INSTRUCTIONS	HANDLING	<i>Ensure that the batteries' terminals do not touch. Protect the termals to minimise the risk of short circuit</i>
	STORAGE	<ul style="list-style-type: none"> Do not leave within the reach of children Store in a room with a ceiling/roof and protect from direct sunlight, bad weather including rain, snow and others Make sure to store in a dry place Protect against any risk of physical damage or any exposure to organic solvents and other incompatible materials Do not store the batteries next to heat sources, flames or sparks. Ensure the storage areas are well-ventilated.
	COMMISSIONING	<ul style="list-style-type: none"> Check the batteries and the connectors: wires not damaged, battery not swollen, burnt smell, oxidation of the connectors, leak... Respect the polarity Do a full charge with the adequate charger before the first use/équipement et la batterie par un technicien.
	CASE OF LITHIUM METAL BATTERIES	<i>There is an explosion hazard with lithium metal batteries in the following cases: deep discharging, over-discharge towards 0V. Immediately replace the batteries as soon as the low level warning appears.</i>
	WARNINGS	<p>DO NOT TRY TO RECHARGE A NON-RECHARGEABLE BATTERY: HIGH EXPLOSION AND LEAK HAZARD</p> <ul style="list-style-type: none"> Read the instructions of the device Only use in compatible devices Respect the storage conditions Do not use if the battery is damaged, do not burn, do not pierce, do not dismantle or modify. The protection circuits protect the battery and the equipment: do not deactivate

--	--



EXPLANATION OF		Catalogue reference
		Lot number
		Manufacturer's address

EXPLANATION OF
SYMBOLS



To recycle in a suitable salvage and recycling structure

Read the product sheet and the instruction manual

IDENTIFICATION DU DM	Type	Batterie non rechargeable	 
	Désignation commerciale	Batterie lithium 2x AA LS14500 2S1P ST1 7.2V 2.6Ah JST	
	Référence	MGL00582	
	EAN	3660766608314	
	Marque	NX	
	Batterie compatible / origine	Compatible	
Conditionnement	Unitary		

UTILISATION RECOMMANDÉE

Suivre les instructions et recommandations spécifiques à chaque modèle en se référant aux notices et documentations techniques des équipements dans lesquels la batterie est utilisée.

Marques	Equipement	Modèles	PN
			2S1P LS 14500 CC / 393674

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	Technologie	Lithium
		Type	AA
	Désignation IEC	2 ER6	
	Tension nominale	7.2V	
	Capacité nominale	2.6Ah	
	Résistance interne	mΩ	

La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la température, le courant de décharge, l'historique du pack (ex : application, stockage), etc

	DÉCHARGE	Plage de tension d'utilisation	7.2V à 4V
		Tension min en décharge	4V
		Courant de décharge maxi	70mA

	ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE	Protection électrique	Oui
		Coupure tension basse	Non
		Courant max de coupure	Non




Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel. Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Dimensions (+/- 2mm)	Longueur	28.96mm
		Largueur	51.03mm
		Epaisseur	14.66mm
	Poids (+/- 5g)		35.6Gr
	Protection mécanique		Sleeve
	Longueur fils (+/- 10mm)		50mm
Terminaison		JST XHP	

CONDITIONS D'UTILISATION, DE STOCKAGE & DE TRANSPORT	CONDITIONS D'UTILISATION	Température de décharge	-60 à 85°C
		CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de stockage
		Taux d'humidité	65%
		Durée de stockage maxi	2 Ans

	TRANSPORT	Code UN	3090
		Classification ADR/RID	3090
		Classification IMDG	3090
		Classification IATA	3090

INSTRUCTIONS	MANIPULATION	Veiller à ce que les cosses des batteries ne soient pas en contact les unes avec les autres. Minimiser le risque de court-circuit en protégeant les cosses. * Ne pas laisser à la portée des enfants
	STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none"> Stocker sous un toit et protéger contre l'exposition directe au soleil et les intempéries, y compris la pluie, la neige et autres intempéries. Veiller particulièrement à maintenir des conditions de stockage sèches. Protéger contre tout risque d'endommagement physique ou contre toute exposition à des solvants organiques et autres matières incompatibles. Ne pas stocker de batteries à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'étincelles. S'assurer que les zones de stockage des batteries sont bien ventilées.
	MISE EN SERVICE	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler la batterie et la connectique : fils non abîmés, batterie non gonflée, odeur de brûlé, oxydation des contacts, fuite... Respecter la polarité Contrôler la température après la mise en service : il est anormal que la batterie s'échauffe. En cas d'échauffement anormal démonter la batterie de son équipement et
	CAS DES PILES AU LITHIUM MÉTAL	Ces piles présentent des risques d'explosion dans les cas suivants : décharge profonde, forçage à 0V. Remplacer immédiatement les piles dès l'apparition du signal niveau bas.
	AVERTISSEMENTS	<p>NE PAS TENTER DE RECHARGER UNE BATTERIE NON RECHARGEABLE : RISQUE IMPORTANT D'EXPLOSION OU DE FUITE</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulter la notice de votre appareil. Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. Respecter les conditions de stockage. Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier. Les circuits de protection protègent la batterie et l'équipement : ne



EXPLICATIONS		Référence catalogue
		Numéro de lot
		Adresse fabricant

EXPLICATIONS
SYMBOLES



À recycler dans une structure de récupération et de recyclage adaptée

Consulter la fiche produit et le manuel d'utilisation

IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Batterie non rechargeable		
	Designación comercial	Batterie lithium 2x AA LS14500 2S1P ST1 7.2V 2.6Ah JST		
	Referencia	MGL00582		
	EAN	3660766608314		
	Marca	NX		
	Batería Compatible / Original	Compatible		
Acondicionamiento	Unitary			

USO RECOMENDADO

Seguir las instrucciones y las recomendaciones específicas de cada modelo refiriéndose a las documentaciones técnicas de los equipos en los cuales se usan las baterías.

Marcas	Equipo	Modelos	PN
			2S1P LS 14500 CC / 393674

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	Tecnología	Lithium
		Tipo	AA
		Designación IEC	2 ER6
		Tensión nominal	7.2V
		Capacidad nominal	2.6Ah
		Resistencia interna	mΩ

La tensión y la capacidad real en uso pueden verse afectadas por diversos factores: la temperatura, la corriente de descarga, eel histórico del pack (ej.: aplicación, almacenamiento), etc

	DESCARGA	Rango de tensión de uso	7.2V a 4V
		Tensión mín en descarga	4V
		Corriente de descarga máxi	70mA

	ELECTRÓNICA DE CONTROL	Protección eléctrica	Si
		Corte tensión baja	No
		Corriente max de corte	No




Estos dispositivos están concebidos para proteger el pack en caso de fallo del dispositivo. No deben usarse para controlar la descarga. Los circuitos de protección tienen un tiempo de repuesta de unos milisegundos.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensiones (+/- 2mm)	Largo	28.96mm
		Ancho	51.03mm
		Alto	14.66mm
	Peso (+/- 5g)		35.6Gr
	Protección mecánica		Sleeve
	Largo cables (+/- 10mm)		50mm
Terminación		JST XHP	

CONDICIONES DE USO, DE ALMACENAMIENTO & DE TRANSPORTE	CONDICIONES DE USO	Temperatura de descarga	-60 a 85°C
	CONDICIONES DE ALMACEN.	Temperatura de almacen.	5 a 30°C
		Tasa de humedad	65%
		Duración de almacen. máxi	2 años

	TRANSPORTE	Código UN	3090
		Clasificación ADR/RID	3090
		Clasificación IMDG	3090
		Clasificación IATA	3090

INSTRUCCIONES	MANIPULACIÓN	Asegúrese de que los bornes de las baterías no estén en contacto entre ellos. Minimizar el riesgo de cortocircuito protegiendo los bornes.
	ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> No dejar al alcance de los niños Almacenar en un lugar que mantenga las baterías protegidas de la intemperie (lluvia, nieve,...) y de la exposición directa al sol Asegúrese de almacenar las baterías en un lugar seco Proteger contra cualquier riesgo de daño físico o contra cualquier exposición a solventes orgánicos y cualquier otros materiales incompatibles No almacenar las baterías a proximidad de fuentes de calor, de llamas directas o de chispas Asegúrese que las zonas de almacenamiento de las baterías estén ventiladas
	PUESTA EN SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar la batería y la conexión: cables no dañados, batería no hinchada, olor a quemado, oxidación de los contactos, fugas... Respetar la polaridad Comprobar la temperatura después de su puesta en servicio: es anormal que la batería se caliente. En caso de calentamiento anormal, desmonte la batería del dispositivo y realice el mantenimiento y el control de la batería y del equipo por un técnico especializado
	CASO DE PILAS DE LITIO METAL	Estas pilas presentan riesgos de explosión en los siguientes casos: descarga profunda, forzamiento a 0V. Sustituir inmediatamente las pilas que presenten signos de niveles bajos de energía.
	ADVERTENCIAS	<p>NO INTENTAR CARGAR UNA BATERÍA NO RECARGABLE: RIESGO IMPORTANTE DE EXPLOSIÓN O DE FUGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Consultar las instrucciones de uso de su dispositivo Usar únicamente en dispositivos compatibles Respetar las condiciones de almacenamiento. No usar si la batería está dañada, no arrojar al fuego, no agujerear, no desmontar o modificar, no desactivar los circuitos de protección que protegen la batería y el equipo

		Referencia catálogo
		Número de lote
		Dirección fabricante

**EXPLICACIONES
SÍMBOLOS**





Reciclar en estructuras oficiales de recuperación, reciclaje y valorización de los residuos



Consultar la FICHA PRODUCTO y el manual de instrucciones

SCHEDA PRODOTTO

in corso di validità dal 01/06/2020

IDENTIFICAZIONE DM	Tipo	Batteria non ricaricabile	 
	Designazione commerciale	Batterie lithium 2x AA LS14500 2S1P ST1 7.2V 2.6Ah JST	
	Referenza	MGL00582	
	EAN	3660766608314	
	Marca	NX	
	Batteria compatibile / originale	Compatible	
	Confezione	Unitary	

UTILISATION RECOMMANDÉE

Seguire le istruzioni e le raccomandazioni specifiche indicate sulla documentazione tecnica a corredo

Marche	Fornitura	Modelli	PN
			2S1P LS 14500 CC / 393674

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	Tecnologia	Litio
		Tipo	AA
		Designazione IEC	2 ER6
		Tensione nominale	7.2V
		Capacità nominale	2.6Ah
		Resistenza interna	mΩ

La tensione e la capacità reale durante l'utilizzo possono essere compromessi da diversi fattori come la temperatura, la corrente di scarica, la storia del pacco batteria

	SCARICA	Tensione di utilizzo	7.2V a 4V
		Tensione minima in scarica	8V
		Corrente di scarica massima	1.2A

	ELETTRONICA DI CONTROLLO	Protezione elettrica	Si
		Sezionamento bassa tensione	No
		Corrente massima di sezionamento	No

Questi apparecchi sono concepiti per proteggere il pacco batteria in caso di difetto. Non vanno utilizzati per controllare la scarica. I circuiti di protezione rispondono dopo qualche millisecondo.

CARATTERISTICHE MECCANICHE	Dimensioni (+/- 2mm)	Lunghezza	28.96mm
		Larghezza	51.03mm
		Spessore	14.66mm
	Peso (+/- 5g)		35.6Gr
	Protezione meccanica		Sleeve
	Lunghezza fili (+/- 10mm)		50mm
	Terminali		JST XHP

CONDIZIONI D'UTILIZZO, DI CONSERVAZIONE & DI TRASPORTO	CONDIZIONI D'UTILIZZO	Temperatura di scarica	-60 a 85°C	
		CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Temperatura di inutilizzo	5 a 30°C
			Tasso umidità	65%
			Durata inutilizzo massimo	2 anni
	TRASPORTO	Codice UN	3090	
		Classificazione ADR/RID	3090	
		Classificazione IMDG	3090	
		Classificazione IATA	3090	

ISTRUZIONI	MANIPOLAZIONE	Verificare che i terminali non siano in contatto tra di loro. Abbassare il rischio di corto circuito proteggendo i terminali.
	CONSERVAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere fuori dalla portata dei bambini • Conservare sotto un tetto e proteggere contro l'esposizione diretta del sole, intemperie, pioggia e neve. • Prediligere gli ambienti secchi • Tenere lontano solventi e altri agenti chimici che possono interferire • Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, fioco • Assicurarci che ci sia una buona ventilazione
	MESSA IN MOTO	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare batteria e fili: fili non rovinati, batterie non gonfie, odore di bruciato, ossidazione dei contatti. • Rispettare il senso dei poli • Controllare la temperatura una volta messa in servizio: in caso di surriscaldamento eccessivo, smontare la batteria e farla visionare da un tecnico con caricabatteria e apparecchio,
	CASI PILE LITIO METALLO	Queste pile presentano un rischio di esplosione nei seguenti casi: scarica profonda, forzatura a 0V. Sostituire immediatamente le pile se indicato il livello baso di carica.
	AVVERTENZE	NON RICARICARE UNA BATTERIA NON RICARICABILE. RISCHIO EFFETTIVO DI ESPLOSIONE E DI FUORIUSCITA <ul style="list-style-type: none"> • Consultare il foglietto illustrativo • Utilizzare unicamente negli apparecchi compatibili • Rispettare le condizioni di inutilizzo • Non utilizzare se la batteria è rovinata. Non bruciare, non perforare, non smontare, non modificare, i circuiti della protezione della batteria e dell'apparecchio: non disattivare

REF_A

Referenza catalogo

LOT

Numero lotto



SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indirizzo del produttore



Conforme alla normativa CE 93/42 DM classe I



Da riciclare in apposite strutture

Consultare la scheda tecnica e il manuale di utilizzo

Eigenschaften

gültig seit dem 01/06/2020

Identifizierungsinformation des medizinischen Geräts

Typ	Nichtwiederaufladbarer Akku
Handelsbezeichnung	Batterie lithium 2x AA LS14500 2S1P ST1 7.2V 2.6Ah JST
Referenz	MGL00582
EAN	3660766608314
Marke	NX
Originalakku / Ersatzakku	Compatible
Verpackung	Unitary



Empfehlung

Bitte lesen Sie genau die Betriebsanleitungen und technische Dokumente der Geräte/Modelle, in denen den Akku verwendet wird.

Marke	Geräte	Modelle	PN / Seriennummer
			2S1P LS 14500 CC / 393674

Elektrische Eigenschaften	Allgemeine technische Eigenschaften	Technologie	Lithium
		Typ	AA
		IEC Bezeichnung	2 ER6
		Nennspannung	7.2V
		Nennleistung	2.6Ah
		Innenwiderstand Ω	mΩ

Die richtige Spannung und Kapazität im Betrieb kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Temperatur, Entladestrom, Verpackungstyp (z. B. Anwendung, Lagerung).

	Entladung	Betriebsspannung	7.2V bis 4V
		Min. Spannung in der Entladung	8V
		Max. Entladestrom	1.2A

	Steuerungselektronik	Elektrischer Schutz	Ja
		Stromausfall bei Niederspannung	Nicht
		Stromausfall bei Hochspannung	Nicht

Diese Geräte sind nur dazu bestimmt, das Paket im Falle von Hardwareausfällen zu schützen. Sie sollten nicht zur Kontrolle der Entladung verwendet werden. Die Schutzschaltungen haben eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden.

Mechanische Eigenschaften	Abmessungen (+/- 2mm)	Länge	28.96mm
		Breite	51.03mm
		Dicke	14.66mm
	Gewicht (+/- 5g)		35.6Gr
		Mechanischer Schutz	Sleeve
		Drahtlänge (+/- 10mm)	50mm
	Kabelabschluss	JST XHP	

Nutzungs-, Lagerungs-, Transportbedingungen	NUTZUNGSBEDINGUNGEN	Entladungstemperatur	-60 bei 85°C
	LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Lagerungstemperatur	5 bei 30°C
		Feuchtigkeitsgehalt	65%
		Max. Lagerungsdauer	2 Jahre

TRANSPORT	UN Code	3090
	ADR/RID Klassifizierung	3090
	IMDG Klassifizierung	3090
	IATA Klassifizierung	3090

ANWEISUNGEN	Handhabung	Achten Sie darauf, dass die Batteriepole nicht miteinander in Berührung kommen. Minimieren Sie das Kurzschlussrisiko, indem Sie die Klammern schützen.
	Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Unter einem Dach aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und ungünstigem Wetter, einschließlich Regen, Schnee und anderem Wetter, schützen. Die Lagerbedingungen sollen trocken eingehalten werden Schützen Sie sich vor jeglichem Risiko einer physischen Beschädigung oder Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteln und anderen unverträglichen Materialien. Lagern Sie Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkten Flammen oder Funken. Die Lagerungszone der Batterien soll gut belüftet sein.
	Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Batterie und die Anschlüsse: unbeschädigte Kabel, nicht aufgeblähte Batterie, Brandgeruch, Oxidation der Kontakte, Leckage. Polarität beachten Nach dem Gebrauch die Temperatur prüfen: Es ist nicht normal, dass sich der Akku erwärmt. Im Falle einer anomalen Erwärmung entfernen Sie den Akku aus dem Gerät und lassen Sie das Gerät und den
	In Fall einer Lithiummetall Zelle	Diese Batterien bergen Explosionsgefahren in folgenden Fällen: Tiefentladung, 0V-Zwang. Ersetzen Sie die Batterien sofort, wenn das Niedrigwertsignal erscheint.
	WARNUNGEN	<p>VERSUCHEN SIE NICHT, EINE NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIE AUFZULADEN. ERHEBLICHE EXPLOSIONSGEFAHR ODER AUSLAUFGEFAHR.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beachten Sie die Anweisungen für Ihr Gerät. Nur in kompatiblen Geräten verwenden. Lagerbedingungen beachten. Nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt ist. Nicht verbrennen, bohren, zerlegen oder modifizieren, die Schutzschaltungen schützen den Akku und die Geräte: nicht deaktivieren

	REF	Bestellnummer
	LOT	Warennummer

Symbolerklärungen



Entspricht der EG-Richtlinie 93/42 DM Klasse I

Zur Wiederverwertung in einer geeigneten Verwertungs- und Recyclingstruktur

Lesen Sie das Produktblatt und das Benutzerhandbuch.