



952.163 **PD** Power Dynamics  
Professional Audio

## PAM2004 Amplificateur matriciel 4 zones, 4 x 200 W

Le PAM2004 est un amplificateur mixeur 4 canaux conçu pour les installations commerciales comportant jusqu'à 4 zones. Que vous souhaitiez apporter des améliorations dans votre restaurant, magasin ou tout autre espace commercial, ce puissant amplificateur offre des performances et une polyvalence exceptionnelles. Avec ses 4 canaux mono, le PAM2004 permet de relier un large éventail de sources audio, microphones, tuners et lecteurs CD à des lecteurs MP3 et smartphones. Chaque canal dispose de son propre réglage de volume, ce qui vous permet d'ajuster les niveaux sonores de chaque zone en fonction des besoins.

Le PAM2004 est équipé d'un puissant amplificateur intégré, qui délivre jusqu'à 200 W à chacune des 4 zones de sortie. Il possède également une gamme de fonctions avancées pour proposer le meilleur son, en particulier avec les réglages des graves et aigus, un limiteur intégré pour éviter la distorsion, et une fonction de priorité qui coupe les autres canaux lorsqu'un canal prioritaire est activé.

Product colour : Black  
Playback options : BT streaming  
Output power: RMS : 800W  
Impedance : 4 Ohm, 8 Ohm, 100V  
Frequency response : 50Hz - 17.000Hz  
Signal-to-noise ratio: Line : >75dB  
Signal-to-noise ratio: Mic : >65dB  
Power supply : 220-240VAC 50Hz  
Input level: Line : 100mV, 30 kOhm  
Input level: Mic. : 40mV, 5 kOhm (tel. paging)  
THD :  
Dimensions (L x W x H) : 490 x 485 x 140mm  
Weight : 25,10  
Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Amplificateur matriciel 100 V avec 4 zones indépendantes
- 4 x 200 W
- Avec technologie sans fil BT pour streaming audio
- 3 x entrées Mic/ligne combo jack 6,35/XLR, 2 x entrée ligne RCA
- Entrées micro XLR avec alimentation commutable
- Fonction Priorité sur le canal 1
- Limiteur intégré
- Sortie haut-parleur 100 V ou 4/8 ohms
- Branchements zone : 4 x bornier haut-parleur (100 V / 4 ohms / 8 ohms / Com)
- Réglages graves et aigus
- Entrée annonces indépendante, peut être routée sur toutes les zones
- Réglage de niveau via VU-mètres
- Branchement casque réglable
- Montage en rack 19"
- Protections : surcharges, court-circuit et temporisation d'allumage