



172.444 **VONYX**

STM3400 Mixeur 2 canaux avec Scratch

Le STM3400 est un mixeur 2 canaux pour les DJ débutants et plus expérimentés. Doté d'une entrée USB/SD pour lire les MP3 directement depuis une clé USB ou une carte SD. Le mixeur est également équipé d'un récepteur BT pour écouter de la musique directement depuis un smartphone ou tout autre appareil compatible BT. Il offre deux options supplémentaires par rapport à d'autres consoles de mixage DJ standard : 1) une molette Jog Wheel intégrée pour scratcher votre musique préférée (via la sortie master) 2) une unité d'effet DSP interne avec 16 effets.

Frequency response : 20Hz - 20.000Hz
THD :
Input level: Mic : 1mV, 1 kOhm
Input level: Phono : 3mV, 50 kOhm
Input level: Line : 150mV, 100 kOhm
Signal-to-noise ratio: Mic : >70dB
Signal-to-noise ratio: Phono : >70dB
Signal-to-noise ratio: Line : >80dB
Output level: Master : 1.5V
Output level: Headphone : 200mW
Power supply : 110-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 190 x 295 x 50mm
Weight : 1,25

- Mixeur 2 canaux (2 x ligne)
- Grande molette pour effets Scratch sur la canal 1
- Lecteur MP3 (SD ou USB) avec affichage
- BT pour streaming audio depuis un téléphone ou appareil BT
- Fonction CUE sélectionnable et réglable
- 1 canal MP3/ligne commutable
- Fonction Talkover
- Crossfader et VU-mètre à LEDs
- Livré avec adaptateur