

Fiche technique produit

Bouton poussoir KNX RF 2 voies



Numéro de référence

CD 10921 ST RF SW

Bouton poussoir KNX RF 2 voies

pour mécanismes "store" Art. N° : 1730 JE et 1731 JE
 pour mécanismes "éclairage" Art. N° : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
 pour mécanisme thermostat d'ambiance Art. N° : 1790 RTR

Usage conforme

- Commande de consommateurs, p. ex. allumer/éteindre la lumière, variation de la luminosité et de la température de couleur, ouvrir/fermer les stores, transmission de valeur de 1 octet, 2 octets, 3 octets et 6 octets, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage
- Régulation de la température ambiante
- Fonctionnement dans des installations KNX câblées par KNX RF interface radiofréquence (Art. N° : MK 100 RF)
- Fonctionnement avec mécanisme système pour les modes commutation, variation, store, pour DALI, régulation de la température ambiante ou avec satellite de commande 3 fils

Caractéristiques produits

- Commande de stores, volets roulants, marquises, avec mécanisme store
- Commutation et variation de l'éclairage, avec mécanisme de commutation ou variapush
- Réglage de température de couleur pour l'éclairage, avec variapush DALI TW
- Régulation de la température ambiante, avec mécanisme thermostat d'ambiance
- Commande via un satellite de commande 2 ou 3 fils, un satellite de commande rotatif ou un bouton-poussoir
- Fonctions réglables : commutation, variation, store, transmission de valeurs, poste auxiliaire de scénarios, commande à 2 canaux et poste auxiliaire de régulateur
- Concept de commande (bascule ou bouton) réglable pour chaque touche de commande
- Évaluation de touche (commande à une touche ou commande à deux touches) réglable
- Une ou deux fonctions par touche de commande
- Poste auxiliaire de régulateur avec commutation du mode de fonctionnement, commutation forcée du mode de fonctionnement, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne réglable
- LED d'état – rouge, vert ou bleu – réglable par enjoliveur
- Fonctions des LED éclairage d'orientation et abaissement nocturne réglables séparément
- Luminosité des LED réglable et commutable pendant le fonctionnement
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs touches
- Sonde interne pour la mesure de la température, utilisable uniquement avec les mécanismes suivants : Art. N° 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE
- Amélioration de la mesure de la température grâce à l'intégration de valeurs de température externes via l'objet de communication
- Mise en service avec ETS à partir de version 5.7.5

Un ordre de marquage dans GRAPHIC TOOL doit être créé en même temps que la

commande : jung.group/gt

Le marquage des touches a posteriori n'est pas possible.

Caractéristiques techniques

KNX

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Médium KNX : | RF1.R |
| Sécurité : | mode X |
| Mode de mise en service : | mode S |
| Radiofréquence : | 868,0 ... 868,6 MHz |
| Puissance d'émission : | max. 20 mW |
| Portée d'émission en champ libre : | typ. 100 m |
| Catégorie de récepteur : | 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante : | -5 ... +45 °C |
| Température de stockage/transport : | -25 ... +70 °C |
| Humidité relative : | maxi. 93 % (pas de condensation) |

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

Couleur:

Noir

Matériaux:

duroplastique

P Possibilité de couleurs sur demande