



BD TV-SAT

Boîtier de distribution

Les boîtiers de distribution permettent de distribuer les signaux TV + SATELLITE dans le logement.

Réf. 0980500R13 *BD AMP 3 COAX*
 0980503R13 *BD 2 RJ45*
 0980501R13 *BD 2 COAX*



- Les boîtiers de distribution se montent sur RAILDIN sans outil.
- Télé - alimentation de préampli par prise DC JACK
- Diode de protection sur chaque sortie
- Passage de courant DC sur chaque sortie



Caractéristiques Techniques	BD AMP 3 COAX	BD 2 COAX	BD 2 RJ45
Références	0980500R13	0980503R13	BD 2 COAX
Dimensions	64 x 62 x 31	38 x 62 x 31	38 x 62 x 31
Nombre d'entrée	1 Entrée coaxiale	1 Entrée coaxiale	1 Entrée coaxiale
Nombre de sorties	2 sorties coaxiales + 1 sortie cascable	2 sorties coaxiales + 1 sortie cascable	2 sorties RJ45 + 1 sortie cascable
Gain max / Pente	TNT = 19 dB SAT = 28 dB	-	-
Pente du gain	TNT = 7 dB SAT = 14 dB	Passif	Passif
Ajustement du gain	15 dB	Passif	Passif
Isolation des sorties	-	18 - 20 dB	18 - 20 dB
Pertes	-	TNT = 6 - 7 dB SAT = 7 - 11 dB	TNT = 6 - 7 dB SAT = 7 - 14 dB
Consommation	200 mA	Passif	Passif