

Programme Céliane™

diffusion sonore



0 673 05



0 673 10



5 739 82



0 673 26 + enjoliveur + plaque Titane 0 689 05



0 673 08 + enjoliveur + plaque Furtif 0 690 41

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 634
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Emb.	Réf.	Prêts à poser Céliane : diffusion sonore
1	0 673 05	Permettent de diffuser la radio en stéréo ou une autre source musicale (ex. MP3) dans une pièce de la maison Avec haut-parleur intégré Contient : - un tuner FM réf. 0 673 20 - une alimentation réf. 0 673 21 pour tuner avec haut-parleur intégré - un haut-parleur encastré Céliane réf. 0 673 28 Livré complet avec supports, plaque 3 postes et enjoliveurs finition titane
1	0 673 10	Avec haut-parleur spot Comprend : - un tuner FM réf. 0 673 20 - une alimentation faux plafond réf. 0 673 22 pour tuner - 2 haut-parleurs spots en faux plafond réf. 0 673 27 Livré complet avec supports Batibox, plaque 1 poste et enjoliveur finition titane
		Hauts-parleurs Pour tuner FM (réf. 0 673 20 et 0 673 26), commande locale (réf. 0 673 23) ou module Bluetooth (réf. 0 673 08)
1	N 5 739 82	Faux-plafonds encastrés Equipés de pinces pour enclipsage Puissance 20 W (10 Wrms) Diamètre de perçage 90 mm Diamètre externe 100 mm Prof. 57 mm Impédance 8 Ω - rendement > 86 dB (1 W/1 m)
1	0 673 27	 ○ Blanc Puissance 2 W (10 Wrms) Diamètre de perçage 70 mm Diamètre externe 78 mm Prof. 27 mm
1	0 673 03	Muraux encastrés Puissance 12 W (6 Wrms) Diamètre externe 127 x 127 Impédance 8 Ω Encastrement avec boîte d'encastrement prof. 50 mm Cloison sèche réf. 0 893 79 Maçonnerie réf. 0 892 79
1	0 673 28	● Anthracite Appareillage Céliane Puissance 2 W - 16 Ω - 2" Montage possible en plaque multiposte Boîte prof. 50 mm recommandée
1	L4567	Muraux saillie Puissance 40 W (20 Wrms) Dimensions 271 x 184 x 37 Impédance 8 Ω - 2 voies Extra plat ○ Blanc

Emb.	Réf.	Diffusion sonore 1 zone (pour 1 pièce)
1	0 673 26	S'installe dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée Tuner FM RDS avec écran LCD Alimentation 230 V~ intégrée Antenne intégrée Equipé d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni) Sortie stéréo ou mono. Puissance de sortie 2 x 3 W Fonctionnalités possibles : - Sélection manuelle ou automatique des stations (recherche RDS) - Mise en mémoire de 10 stations - Affichage des stations, création de 2 listes de favoris (2 x 8 mémoires) - Fonction minuteur - Commande marche/arrêt (manuelle/automatique), présence secteur Réglages possible : - Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness - Fonction réveil ou alarme (possibilité de régler 2 heures différentes) - Sélection du haut-parleur (gauche ou droit) pour chacune des alarmes Compatible avec haut-parleurs 4/8 ou 16 Ω sauf réf. 0 673 30 A associer avec une plaque 4/5 module et support réf. 0 802 52
1	0 673 08	Module bluetooth Alimentation 15 V~ Equipé d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm) pour branchement d'un MP3 sans bluetooth (cordon non fourni) Permet de recevoir en bluetooth ou par entrée Jack une source musicale d'un smartphone ou tout autre périphérique bluetooth et de le transmettre en filaire sur un haut-parleur 4/8 ou 16 Ω Sortie stéréo ou mono
1	0 673 20	Tuner FM Alimentation 15 V~ Antenne intégrée (sensibilité de la réception réglable) Equipé d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni) Sélection manuelle ou automatique des stations Mise en mémoire de 10 stations Commande marche/arrêt Réglage du volume Compatible avec hauts-parleurs 4/8 ou 16 Ω Sortie stéréo ou mono
1	0 673 21	Alimentation pour tuner avec haut-parleur intégré ou module bluetooth Associé au tuner réf. 0 673 20 il permet de diffuser la radio ou la source musicale Puissance haut-parleur 1 W - 16 Ω
1	0 673 22	Alimentation en faux-plafond pour tuner FM ou module bluetooth Alimentation 230 V~ Sortie 15 V - 3,5 W A utiliser dans boîte Plexo réf. 0 920 52