

Cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, AC 1000 V, 125 kA, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicateur de type T, pattes d'extraction conductrices



Référence **FUSE 100A 1000V DIN 00 AR**  
 N° de catalogue **170M2681**

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			AC 1000 V
Taille			DIN 00
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type T
Description			pattes d'extraction conductrices
Pouvoir de coupure		kA	125
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations			DIN 43620 IEC 60269-4

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			00
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	100
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	125
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	21
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	