



Description:

Module de variation Triac 320W Bluetooth


Le variateur Inline AOne™ s'installe entre votre interrupteur d'éclairage et le premier luminaire gradable et offre une commande économique, que ce soit individuellement ou dans un même espace. Ce variateur fin de phase peut contrôler 320W de charge LED et 320W de charge résistive. Il a la possibilité d'être contrôlé individuellement ou à l'intérieur groupe grâce à l'application AOne BLE. Le variateur s'adapte sur une découpe de 50 mm, nécessite un espace de 10 mm au plafond et ne doit être utilisé qu'avec les produits à gradation TRIAC. Le variateur peut être commandé sans fil via un smartphone ou une tablette depuis n'importe quel endroit.

SKU Code	Wattage
AU-A1BT320	320

Schéma

Courbe polaire

Couleur



Feature & Benefits

- Plage de gradation 0-100%
- Peut être utilisé dans les scènes d'éclairage et dans les programmations d'éclairage
- Possibilité d'être contrôlé individuellement ou à l'intérieur d'un espace
- S'adapte en ligne entre votre interrupteur d'éclairage et les premiers appareils à gradation
- Contrôle jusqu'à 320W de la charge des LED
- Garantie 3 ans

Product Specs:

Tension	220~240V AC	Min-Max amb. temp. °C	-20-50
Max. case temp. °C	75	Dimensions	118 x50 x30mm
Gradation	Oui	Protection IP	IP20

Certifications:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l'étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l'intégralité de nos CGV sur auroralighting.com/garantie