




DIMENSIONS



TROPHÉES



Nom	STRAM PRISMATIC 2 3000K WT
Référence	A1980211WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	2275 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	15,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	147 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	87%
Angle du faisceau lumineux	93°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	17,42 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP43/54**
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm
Poids	1090 g
Poids avec emballage	1255,1 g
Dimensions de l'emballage	332 x 245 x 84 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

PRODUIT

STRAM PRISMATIC 2 3000K WT

A1980211WT

Blanc Texturé

9016

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

2275 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

15,5 W

500 mA

147 lm/W

L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

87%

93°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

17,42 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim

D'AUTRES DONNÉES

IP43/54**

Veuillez consulter

Veuillez consulter

IK07

Ø205 mm

1090 g

1255,1 g

332 x 245 x 84 mm

1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Downlight à encastrer, avec une collerette imposante et une finition texturée, pour un éclairage général et une lumière tamisée. Son apparence différente apporte une touche de distinction dans les espaces où il est installé, s'éloignant du traditionnel downlight rond.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.8	19.9	19.0	20.1	20.3	18.8	19.9	19.0	20.1	20.3
	3H	20.0	21.0	20.3	21.3	21.6	20.0	21.0	20.3	21.3	21.6
	4H	20.6	21.5	20.9	21.8	22.1	20.6	21.5	20.9	21.8	22.1
	6H	20.9	21.8	21.3	22.1	22.4	20.9	21.8	21.3	22.1	22.4
	8H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.5	21.0	21.9	21.4	22.2	22.5
4H	2H	19.2	20.2	19.5	20.4	20.7	19.2	20.2	19.5	20.4	20.7
	3H	20.7	21.5	21.0	21.8	22.1	20.7	21.5	21.0	21.8	22.1
	4H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8
	6H	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3
	8H	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4
8H	2H	22.1	22.6	22.5	23.0	23.4	22.1	22.6	22.5	23.0	23.4
	4H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0
	6H	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6
	8H	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7
	12H	22.5	22.9	23.0	23.3	23.8	22.5	22.9	23.0	23.3	23.8
12H	4H	21.6	22.1	22.1	22.5	23.0	21.6	22.1	22.1	22.5	23.0
	6H	22.3	22.7	22.7	23.1	23.6	22.3	22.7	22.7	23.1	23.6
	8H	22.5	22.8	23.0	23.3	23.8	22.5	22.8	23.0	23.3	23.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.5 / -0.6					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H	+0.8 / -0.9					+0.8 / -0.9					
S = 2.0H	+1.7 / -1.5					+1.7 / -1.5					
Standard table	BK03					BK03					
Correction Summand	1.7					1.7					
Corrected Glare Indices referring to 2275lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

