



FIXATION POUR MAT Ø60



Code	Couleur	Charge MAXI	Compatibilité	Croquis
50861	GRIS	5.4Kg par coté	FIXATION compatible avec <ul style="list-style-type: none"> • Twister2: 25W- 45W -70W • Twister3: 45W- 70W - 100W Livré avec 4 kits Vis M8 pour fixation de 2 projecteurs.	
50862	NOIR			
50863	GRIS	19 Kg par coté	FIXATION compatible avec <ul style="list-style-type: none"> • Twister3 HP: 180W-250W Livré avec 4 kits Vis M10 pour fixation de 2 projecteurs.	
50864	GRIS	38 KG par coté	A assembler avec 50863 FIXATION compatible avec <ul style="list-style-type: none"> • Twister3 HP: 180W-250W. Livré avec 4 kits Vis M10 pour fixation de 2 projecteurs supplémentaires.	



Les fixations ont une tenue de 480 heures au test brouillard salin suivant norme ISO 9227. (Tenue à la corrosion)

Montage installation

Ces produits doivent être installés uniquement sur des Mât D60mm.

- L'inclinaison maximale du Mât ou de la console est de 45° par rapport à la verticale.



- Il est important de respecter la charge maximale indiquée dans le tableau sur chaque côté de la fixation.

Installation sur fixation D60 code : 50861 et 50862

2 Appareils maxi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1- Passer le câble d'alimentation par le trou situé au-dessus de la fixation. 2- Fixer le luminaire sur la fixation avec 2 Kit Vis M8. 3- Raccordement Electrique, voir la notice du produit, couper l'alimentation avant de raccorder. 4- Placer la fixation sur le Mat D60, en butée au fond du support et l'orienter suivant le besoin. 5- Serrer les 4 vis CHC M5*12mm inox sur le mat : couple de serrage Mini 3 Nm.
-----------------------	--	--

Installation sur fixation D60 code : 50863 et 50864

Les deux extensions livrées sous le code 50864 sont utilisables qu'avec le code 50863 à commander séparément.

4 Appareils maxi 		<ol style="list-style-type: none"> 1- Assembler les deux extensions code 50864 sur la fixation Ø60 50863 avec les 4 kits Vis M10. Couple de serrage 24 Nm mini 2- Passer le câble d'alimentation par le trou situé au-dessus de la fixation. 3- Fixer le luminaire sur la fixation avec 2 kit Vis M10 fournis 4- Raccordement Electrique, voir la notice du produit, couper l'alimentation avant de raccorder. 5- Placer la fixation sur le Mat D60, en butée au fond du support et l'orienter suivant le besoin. 6- Serrer les 4 vis CHC M10*16mm inox sur le mat : couple de serrage Mini 24Nm.
2 Appareils maxi. 		

Vérifier la bonne tenue des luminaires et de la fixation sur le Mat.