




## Cellule en mode reflex

VL18-54-MS/32/40a/82b/118




- Panneau de commande clairement structuré avec des LED particulièrement brillantes
- LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit
- Eclairage latéral, à fleur du boîtier
- Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
- Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
- Classe de protection II

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant



## Dimensions



## Données techniques

### Caractéristiques générales


Domaine de détection d'emploi	0 ... 3,5 m
Domaine de détection limite	4 m
Cible de référence	réflecteur H50
Emetteur de lumière	LED

## Données techniques

Type de lumière	rouge, lumière modulée , 632 nm	
Filtre polarisant	oui	
Diamètre de la tache lumineuse	160 mm pour une distance de 3500 mm	
Angle d'ouverture	3 °	
Sortie optique	radiale	
Limite de la lumière ambiante	30000 Lux ; selon EN 60947-5-2:2007	
Course différentielle	H	< 15 %
<b>Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle</b>		
MTTF <sub>d</sub>	700 a	
Durée de mission (T <sub>M</sub> )	20 a	
Couverture du diagnostic (DC)	0 %	
<b>Eléments de visualisation/réglage</b>		
Indication fonctionnement	LED verte : clignote en cas de court-circuit	
Visual. état de commutation	LED jaune : allumée si le faisceau est libre , clignote si la réserve de fonction est insuffisante , éteintes si le faisceau est interrompu	
Eléments de contrôle	réglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé"	
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'emploi	U <sub>B</sub>	10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à vide	I <sub>0</sub>	< 25 mA
Classe de protection	II , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1	
<b>Sortie</b>		
Sortie réserve de fonction	1 PNP, désactivée si la réserve de fonction est insuffisante	
Mode de commutation	commutation "clair/foncé" interchangeable	
Sortie signal	1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert	
Tension de commutation	30 V CC	
Courant de commutation	max. 200 mA	
Chute de tension	U <sub>d</sub>	≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation	f	500 Hz
Temps d'action	1 ms	
<b>Conformité</b>		
Norme produit	EN 60947-5-2	
<b>Agréments et certificats</b>		
Conformité EAC	TR CU 020/2011	
Agrément UL	cULus Listed, Type 1 enclosure	
agrément CCC	Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.	
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)	
Température de stockage	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)	
Humidité rel. de l'air	90 % , sans condensation	
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Degré de protection	IP67	
Raccordement	connecteur M12 x 1, 4 broches	
Matériau		
Boîtier	laiton nickelé	
Sortie optique	PMMA	
Masse	60 g	


## Affectation des broches

Option : /32/82b



- = commutation "claire"
- = commutation "forcé"


## Affectation des broches



Couleur des fils selon EN 60947-5-2

- 1 | BN
- 2 | WH
- 3 | BU
- 4 | BK

## Assemblage





1	Commutateur clair/forcé
2	Écran de commande vert
3	État de commutation jaune
4	Réglage de la sensibilité

Date de publication: 2022-08-08 Date d'édition: 2022-08-08 : 800119\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

## Courbe caractéristique



## Accessoires

	<b>CPZ18B03</b>	Aide de montage avec dispositif de culbutage
	<b>BF 18</b>	bride de fixation, 18 mm
	<b>BF 18-F</b>	Bride de montage en plastique, 18 mm
	<b>BF 5-30</b>	Support de montage universel pour capteurs cylindriques avec un diamètre de 5 ... 30 mm
	<b>REF-H85-2</b>	Réflecteur, rectangulaire 84.5 mm x 84.5 mm, trous de fixation

Date de publication: 2022-08-08 Date d'édition: 2022-08-08 : 800119\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Accessoires



**REF-H50**

Réflecteur, rectangulaire 51 mm x 61 mm, trous de fixation, éclisse de fixation