

## BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 1 CC UNI+N+1 DISJ 16A-30MA BORNIER 3X4X35 MM<sup>2</sup>

Code article 11C1401



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Coffret pied de poteau 3x4x35mm<sup>2</sup> équipé d'un coupe circuit Phase/neutre et d'un disjoncteur différentiel 16A 30mA

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 1 CC UNI+N+1 DISJ 16A-30MA BORNIER 3X4X35 MM<sup>2</sup>

Code article 11C1401

### Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Mode de pose	dans le candélabre
Capacité de raccordement	3x4x35mm <sup>2</sup>
Section de câble max. (mm <sup>2</sup> )	35
Nbre Disj. Diff. 30 mA	1
Classe de protection	II
Avec minuterie	Non
Nombre de câbles	3
Application parafoudre	Non
Nombre de porte-fusible	1
Largeur de la trappe de visite	95 mm
Longueur de la trappe de visite	500 mm