

PRESENTATION

Référence produit: 320.5000 (TRANSMETTEUR VOCALYS MX)

- Vocalys MX se distingue par sa polyvalence ce qui le rend compatible avec de multiples applications.
- Il permet de transmettre de une à trente deux entrées vers quatre directions d'appels. Que ce soit en codé ou en vocal chaque entrée est clairement identifiable. Sa fonction réponse automatique permet d'effectuer un grand nombre d'actions à distance.



RACCORDEMENT

Pour le détail du raccordement, se référer à la notice constructeur.

FONCTIONNALITES

- 4 numéros d'appels
- 8 entrées + 1 entrée marche/arrêt
- 4 sorties
- Mémoire d'événements horodatés
- Alarmes vocales enregistrables
- Aide vocale à la programmation
- Transmission multiprotocole
- Extension possible : 24 entrées - 8 sorties

UTILISATION

Pour les détails concernant l'utilisation, se référer à la notice constructeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 11 à 14 volts
- Consommation sous 13,8 v : en veille < 30 mA - en connexion < 60 mA
- Programmation locale : par clavier PC - PALM
- Sauvegarde des données : mémoire non volatile (E2 prom)
- Autoprotection : par switch intégré
- Boîtier métallique de couleur beige
- Dimension 150 x 203 x 50 (H x L x P)
- Limites de températures : de 0° c à 60° c



Protection de l'environnement :

Éliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.