

## BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 2CC 10X38 UNI+N+IDR/2 BORNIER 2X4X35MM<sup>2</sup>

Code article 11B2303



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Coffret pied de poteau 4x35mm<sup>2</sup> équipé de 2 coupes circuit Phase/neutre et d'un DDA 30mA

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 2CC 10X38 UNI+N+IDR/2 BORNIER 2X4X35MM<sup>2</sup>

Code article 11B2303

### Données techniques :

| Libellé  | Valeur                |
|--|-----------------------|
| Matière  | -                     |
| Mode de pose                                       | dans le candélabre    |
| Capacité de raccordement                           | 2x4x35mm <sup>2</sup> |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> )           | 35                    |
| Classe de protection                               | II                    |
| Avec minuterie                                     | Non                   |
| Nombre de câbles                                   | 2                     |
| Application parafoudre                             | Non                   |
| Nombre de porte-fusible                            | 2                     |
| Nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR) | 2                     |
| Largeur de la trappe de visite                     | 95 mm                 |
| Longueur de la trappe de visite                    | 500 mm                |