





PDM-C805A Table de mixage amplifiée 8 canaux

Cette table de mixage 8 canaux avec amplificateur est prévue pour de multiples applications : animations live, DJ, musiciens, groupes ... Chaque canal d'entrée dispose d'un réglage graves et aigus distinct et d'un réglage de niveau individuel par canal. Le générateur d'effet Echo intégré, les options de répétition et le niveau peuvent être réglés individuellement pour chaque canal. L'appareil est intégré dans un boîtier solide qui protège la table pendant le transport et son utilisation sur scène.

Playback options: BT streaming, SD, USB

Input connections: Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, XLR 3 points Output connections: Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, NL-4

Output channels: 2

Output power: RMS @ 8 Ohm per channel: 150W

Frequency response : 20Hz - 20.000Hz

Equalizer: 5-Bands Equalizer: High: +/- 12dB

Input level: Mic.: 1.5mV, 2 kOhm (balanced) Power supply: 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H): 230 x 465 x 215mm

Weight: 7,45

- 8 entrées micro symétriques
- 7 entrées ligne asymétriques (jack 6,35)
- 1 entrée ligne stéréo (RCA)
- Entrée AUX pour relier un lecteur de musique
- Générateur d'effet Echo
- Réglage graves et aigus pour chaque canal
- Entrée / sortie Tape par RCA
- Egaliseur 5 bandes
- Amplificateur 800 W intégré
- Lecteur USB intégré avec affichage digital
- Récepteur BT pour streaming audio