

## MC0916

Multiswitch cascadable 9 Entrées 16 Sorties



## DESCRIPTION / APPLICATIONS

Multiswitch cascadable 9 entrées / 16 sorties pour installations collectives ou grand résidentiel. Il permet de recevoir 2 satellites différents, il peut être couplé avec l'amplificateur MCAMP0930 ainsi que d'autres multiswitchs.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>NOMBRE DE SORTIES</b>	16
<b>NOMBRE D'ENTRÉES</b>	8 SAT + 1 TER
<b>GAMME DE FRÉQUENCE TERRESTRE</b>	5-862 Mhz
<b>GAMME DE FRÉQUENCE SATELLITE</b>	950-2150 Mhz
<b>PERTE DE DÉRIVATION</b>	-25.....-21dB
Terrestre Passive	-5.....-1dB
Terrestre Active	-1.....+3dB
Satellite	
<b>PERTE DE PASSAGE</b>	-2.....-3dB
SAT	-4.....-5dB
TER	
<b>NIVEAU DE SORTIE MAX (dBμV) TER</b>	92 dBμV
<b>NIVEAU DE SORTIE MAX (dBμV) SAT</b>	100 dBμV
<b>ISOLATION SAT / TER</b>	>60dB
<b>ISOLATION TER / SAT</b>	>24dB
<b>CONSOMMATION</b>	40mA
<b>TENSION D'ALIMENTATION</b>	15V
<b>DIMENSIONN (LxIxh)</b>	170x190x40

## INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
MC0916	Multiswitch Cascadable 9 Entrées 16 Sorties	A l'unité

## PRODUITS ASSOCIÉS



**MCALIM1702**