



**Cartouche fusible, 400 A, AC 1250 V, 100 kA, size 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple**

**Référence** FUSE 400A 1250V 1/110 AR CU  
**N° de catalogue** 170M4143

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Courant assigné d'emploi	I	A	400
Tension assignée d'emploi			AC 1250 V
Taille			size 1
Facteur de zoom			53 x 66 x 138 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			DIN 43653 IEC 60269-4

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			1
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1250
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	400
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	75
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	108