

caractéristiques détaillées

Type de coffret de chantier	Prise de courant	Appareillage de protection	Capacité des borniers d'alimentation et des départs non protégés	Capacité des borniers de raccordement des départs protégés pour éclairage	Pmax
P 714 "Compact MONO"	– 4 prises monophasées 16 A 2 pôles + T (brochage domestique)	– 1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA – 1 disjoncteur de type AC 25 A monophasé pour les 4 prises 16 A	– 3 x 2,5 mm ² à 3 x 6 mm ² cuivre câblé ou souple		3,5 kVA
P706 "MONO"	– 4 prises monophasées 16 A 2 pôles + T (brochage domestique)	– 1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA – 2 disjoncteurs monophasés pour les 4 prises 16 A – 1 disjoncteur monophasé pour le départ sur bornier	– 3 x 6 mm ² à 3 x 25 mm ² cuivre câblé ou souple	– 3 x 1,5 mm ² à 3 x 2,5 mm ² cuivre rigide ou souple	5,7 kVA
P707 "TRI"	– 4 prises monophasées 16 A 2 pôles + T (brochage domestique) – 1 prise triphasée 32 A 3 pôles + N + T (brochage industriel)	– 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA – 2 disjoncteurs monophasés pour les 4 prises 16 A – 1 disjoncteur triphasé pour la prise 32 A – 1 disjoncteur monophasé pour le départ sur bornier	– 5 x 6 mm ² à 5 x 25 mm ² cuivre câblé ou souple	– 3 x 1,5 mm ² à 3 x 2,5 mm ² cuivre rigide ou souple	27 kVA
P708 "TRI + Horloge"	– 4 prises monophasées 16 A 2 pôles + T (brochage domestique) – 1 prise triphasée 32 A 3 pôles + N + T (brochage industriel)	– 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA – 2 disjoncteurs monophasés pour les 4 prises 16 A – 1 disjoncteur triphasé pour la prise 32 A – 1 disjoncteur monophasé pour les départs sur bornier	– 5 x 6 mm ² à 5 x 25 mm ² cuivre câblé ou souple	– 3 x 1,5 mm ² à 3 x 2,5 mm ² cuivre rigide ou souple (avec un raccordement sur horloge possible – charge maxi 2 300 W)	27 kVA

références

Code	Désignation	Départs	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P714	COFFRET RAPID'BRANCH MONO COMPACT	4 prises MONO	-	1
P706	COFFRET RAPID'BRANCH MONO	4 prises MONO, 1 bornier départ protégé simple	-	1
P707	COFFRET RAPID'BRANCH TRI	4 prises MONO, 1 prise TRI, 1 bornier départ protégé simple	-	1
P708	COFFRET RAPID'BRANCH TRI + HORLOGE	4 prises MONO, 1 prise TRI, 1 bornier départ protégé simple, 1 bornier départ protégé sur horloge	-	1

accessoires

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P709	FENÊTRE PROTECTION MODULAIRE	-	1
P710	TRAPPE BORNIER D'ALIMENTATION + VIS	-	1
P711	TRAPPE BORNIER DÉPARTS PROTÉGÉS + VIS	-	1

ADAPTATEUR PRISE INDUS/DOMESTIQUE 

PIÈTEMENT COFFRET H770-S20 + RAPID'BRANCH 